

Spartūs ir patikimi nespalviniai daugiafunkciai lazeriniai spausdintuvai – idealus pasirinkimas namams ir mažiems biurams.

Kokybiškas spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir fakso funkcijos¹ su kompaktiškais nespalviniais lazeriniais spausdintuvais, kurie veikia sparčiai, yra patikimi ir paprasti naudoti.



MF231



MF232w



MF237w

Greitas spausdinimas

- Spartus 23 p./min. spausdinimas padeda greitai atlikti darbus.
- Dėl greito pirmojo spausdinimo funkcijos spausdintuvai greitai įsijungia iš miego režimo ir nedelsdamas pradeda spausdinti.

Skaitytuvai su OCR funkcija

- Nukopijuokite popierinius dokumentus ir įrašykite skaitmenines jų versijas su integruotu didelės skyros plokštuminiu skaitytuvu ir ADF².
- Naudokitės pridedama optinio ženklų atpažinimo (angl. OCR) programine įranga ir paverskite nuskaitytus dokumentus redaguojamais PDF failais, kuriuose veikia paieškos funkcija.

Spausdinkite dokumentus iš išmaniojo telefono³

- Spausdinkite iš mobiliųjų įrenginių su integruotu programų „Mopria™“, „Apple AirPrint™“ ir „Canon PRINT Business“ palaikymu.
- Sujunkite spausdintuvą su „Google Cloud Print“ paskyra.

Stebėkite per asmeninį kompiuterį arba mobilųjį įrenginį³

- Pasiekite spausdintuvo informaciją, keiskite tinklo nuostatas, nustatykite adresatų sąrašą arba patikrinkite dažų lygį – visa tai per nuotolinę naudotojo sąsają (angl. RUI).

Sustiprinkite tvarumą

- Sumažinkite atliekų kiekį naudodamiesi ECO ataskaitomis, kuriose pateikiamos praktiškos įžvalgos apie spausdintuvo energijos sąnaudas.
- Taupykite energiją su automatinio išjungimo funkcija ir mažesnėmis energijos sąnaudomis miego ir budėjimo režimais.

Išnaša:

¹ tik modelyje MF237w

² tik modelyje MF237w

³ modeliuose MF232w ir MF237w

Techninės specifikacijos

Energijos sąnaudos

MF231 :

Maks.: iki 1120 W
Budėjimo režimu: iki 4,2 W
Miego režimu: apie 1,2 W
Maitinimo jungiklis išjungtas: ne daugiau nei 0,5 W
Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,6 kWh per savaitę
Neveikos laikas, kurio pririekia miego režimui įjungti: 1–30 min.
(numatyta: 1 min.)
Neveikos laikas, kurio pririekia automatiniam išjungimui paleisti:
4 valandos (numatyta)

MF232w :

Maks.: iki 1120 W
Budėjimo režimu: iki 4,2 W
Miego režimu: apie 1,2 W¹⁾
Maitinimo jungiklis išjungtas: ne daugiau nei 0,5 W
Įprastos elektros sąnaudos (TEC): 0,7 kWh per savaitę
Neveikos laikas, kurio pririekia miego režimui įjungti: 1–30 min.
(numatyta: 1 min.)
Neveikos laikas, kurio pririekia automatiniam išjungimui paleisti:
4 valandos (numatyta)

MF237w :

Maks.: iki 1120 W
Budėjimo režimu: iki 5,1 W
Miego režimu: apie 1,2 W¹⁾
Maitinimo jungiklis išjungtas: ne daugiau nei 0,5 W
Įprastos elektros sąnaudos (TEC): 0,7 kWh per savaitę
Neveikos laikas, kurio pririekia miego režimui įjungti: 1–30 min.
(numatyta: 1 min.)
Neveikos laikas, kurio pririekia automatiniam išjungimui paleisti:
4 valandos (numatyta)

Triukšmo lygis

Garso slėgis²⁾:
Veikimo metu: 51 dB spausdinant nespalvotai
Budėjimo režimu: negirdimas

Garso galia³⁾:
Veikimo metu: 66 dB ar mažiau spausdinant nespalvotai
Budėjimo režimu: 43 dB arba mažiau

Eksploatacinės medžiagos

Kasetės

Kasetė 737 (2 400 psl.⁴⁾)¹⁰⁾

Priedai

Tik MF237w: „TEL 6“ RINKINYS (telefono ragelis)

Išnašos

^[1] Nuskaitymas paslaugų programa „MF Scan“

^[2] Nuskaitymas paslaugų programa „MF Scan“ (visiems modeliams) arba programa „Canon PRINT Business“ (tik modeliams MF232w ir MF237w)

^[3] Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1

^[4] Platinimas tik žiniatinkliu. „Linux“ palaiko spausdinimą (visuose modeliuose) ir nuskaitymą (tik modelyje MF237w)

^[5] Nuskaitymas per tinklą negalimas

^[6] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploatavimo trukmė.

^[7] Belaidžiu režimu elektros energijos sąnaudos bus 2,0 W

^[8] Išbandyta pagal ISO7779 ir paskelbta remiantis ISO9296

^[9] Pagal ISO / IEC 19752

^[10] Spausdintuvą išsiunčiamas su pradine kasete (900 puslapių)

Spartūs ir patikimi nespalviniai daugiafunkciai lazeriniai spausdintuvai – idealus pasirinkimas namams ir mažiems biurams.

Kokybiškas spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir fakso funkcijos¹ su kompaktiškais nespalviniais lazeriniais spausdintuvais, kurie veikia sparčiai, yra patikimi ir paprasti naudoti.



Pardavimo pradžios data: 2016 m. lapkričio 1 d.

Gaminio informacija

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
i-SENSYS MF231	1418C051AA	4549292065411
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	4549292065350
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	4549292065237

Pasirinktiniai priedai

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A065AA	4960999537214
„Telephone 6 Kit UK“ (CW)	0752A063AA	4960999453897
„Telephone 6 Kit SA“ (CW)	0752A064AA	4960999453927

Ekspluatacinės medžiagos

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetė 737	9435B002AA	4549292014501

Matmenys / logistinė informacija

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	Pakuotės pobūdis	Skaičius pakuotėje	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Svoris (kg)
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	Dėžė	1	532	505	483	17
		Padėklas	8	1070	1016	968	137
			12	1070	1016	1451	205
		Dėžė 40 pėdų HC	440				

Gaminio pavadinimas	Kodas („Mercury Code“)	Pakuotės pobūdis	Skaičius pakuotėje	Ilgis (mm)	Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Svoris (kg)
i-SENSYS MF231	1418C051AA	Dėžė	1	532	505	420	15
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	Padėklas	8	1070	1016	842	121
			12	1070	1016	1262	181
		Dėžė 40 pėdų HC	440				

Dėžės turinys

- Pagrindinis įrenginys
- „Canon“ pradinė kasetė
- Maitinimo tiekimo laidas
- Darbo pradžios vadovas
- Naudotojo programinės įrangos DVD-ROM
- Garantijos kortelė
- Telefono laidas