

# DRIFTSSIKKERT OG HURTIGT PRINT FRA EN KOMPAKT ENKELTFUNKTIONSPRINTER.



## i-SENSYS LBP122dw

Canon i-SENSYS LBP122dw er en driftssikker, hurtig og sikker printer, der er designet til at øge produktiviteten på små kontorer og i hjemmet.



**MAKSIMÉR  
PRODUKTIVITETEN**



**LET AT  
ANVENDE**



**BESKYT FØLSOMME  
DOKUMENTER**

### Maksimér produktiviteten

Producér forskellige output med understøttelse af små medier, spar tid via dupleksprint, og print dokumenter hurtigt med hastigheder på op til 29 sider/minut.

### Beskyt følsomme dokumenter

Sørg for, at jeres dokumenter og printere er beskyttet mod virus- eller hacking-trusler med 360 graders sikkerhed. Funktionerne omfatter sikker opstart og en sikkerhedsnavigationsvejledning.

### Let at anvende

I kan nemt navigere i indstillingerne på det intuitive LED-display med fem linjer og spare tid under den indledende opsætning med en problemfri og brugsklar printløsning. Opret forbindelse med Wi-Fi som standard, par nemt med Wi-Fi Direct, og print fra jeres mobile enheder.

**Canon**

---

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS LBP122dw

### PRINTENHED

#### Printhastighed

Enkeltstidet: Op til 29 sider/min. (A4)

Dobbeltstidet: Op til 18,5 ipm (A4)

#### Printmetode

Sort/hvid-laserprint

#### Printkvalitet

Op til 2400-ækvivalent x 600 dpi

#### Opvarmningstid

Ca. 7,5 sekunder eller mindre fra opstart

#### FPOT (First Page Out Time)

Ca. 5,4 sekunder eller mindre (400 dpi)

Ca. 7,1 sekunder eller mindre (600 dpi)

150 til 1.500 sider pr. måned

#### Anbefalet månedlig printvolumen

#### Arbejdscyklus

Maks. 20.000 sider pr. måned<sup>1</sup>

#### Printmargener

4 mm top, 6 mm bund, 5 mm venstre og højre,

5 mm top, bund, venstre og højre

#### Avancerede printfunktioner

iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app

Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-

plug-in, Canons PRINT Business-app

Microsoft Universal Print-understøttelse

### MEDIEHÅNDTERING

#### Papirinput (standard)

150-arks kassette

#### Papirinput (tilbehør)

#### Maks. papirkapacitet

#### Papiroutput

50-ark

#### Medietyper

Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, Bond (kontraktpapir), etiketter, postkort, kuverter

#### Medieformater

Kassette:

Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, Bond (kontraktpapir), etiketter, postkort, kuverter

Maks. 216,0 x 356,0 mm

Kassette: 60 til 163 g/m<sup>2</sup>

#### Medievægt

#### Dobbeltstidet print

### GENERELLE FUNKTIONER

#### Strømkrav

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

#### Strømforbrug

Maks: ca. 1300 W

Aktivt print: Ca. 530 W

Standby: ca. 3,5 W

Dvale: ca. 1,0 W

TEC (Typical Electricity Consumption):

0,21 kWh/uge<sup>4</sup>

For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser

kan I besøge: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

#### Støjniveau

Lydtryk<sup>2</sup>:

I drift: 52 dB

Standby: Lydløs<sup>3</sup>

Lydeffekt<sup>2</sup>:

I drift: 69,3 dB eller mindre

Standby: NA

#### Mål i mm (B x D x H)

356 mm x 283 mm x 213 mm

#### Vægt

Ca. 6,5 kg

#### Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30°C

Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)

#### Kontrolpanel

LCD med 5 linjer

### CONTROLLER

#### Processorhastighed

1200 MHz

#### Hukommelse

256 MB

#### Lagring

#### Printersprog

UFR II

#### Skrifttyper

#### Interface og tilslutningsmuligheder

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/

100BASE-TX, Trådløs 802.11b/g/n,

Wireless Direct-tilslutning

#### Netværksprotokol

Print:

TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)

Styring:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sikkerhed: TLS1.3, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X,

SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS)

Sikkerhed (trådløs): IEEE802.1x

Infrastrukturmetode:

WEP(64-/128-bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES)

Adgangspunktmetode:

WPA2-PSK(AES)

#### Software- og printeradministration

Remote User Interface (RUI),

Tonerstatusværktøj,

### Operativsystemkompatibilitet

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X-version 10.12 og nyere

Linux<sup>2</sup>

### FORBRUGSSTOFFER

#### Alt-i-én-patroner

Patron 071 (1.200 sider<sup>5</sup>)

Patron 071H (2.500 sider<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

### TILBEHØR/FUNKTIONER

#### Artikler

#### Noter:

<sup>(1)</sup> Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan forkorte produktets levetid.

<sup>(2)</sup> Kun distribution via nettet.

<sup>(3)</sup> Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.

<sup>(4)</sup> I henhold til US ENERGY STAR®, Version 3.0.

<sup>(5)</sup> Baseret på ISO/IEC 19752.

<sup>(6)</sup> Printer leveres med startpatron (700 sider).

# DRIFTSSIKKERT OG HURTIGT PRINT FRA EN KOMPAKT ENKELTFUNKTIONSPRINTER.

Canon i-SENSYS LBP122dw er en driftssikker, hurtig og sikker printer, der er designet til at øge produktiviteten på små kontorer og i hjemmet.



## PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

## FORBRUGSSTOFFER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 071	5645C002AA	4549292209020
Patron 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2023

