



i-SENSYS X 1238i-serien

FLEKSIBLE, KOMPakte ENHEDER, DER KOMPLEMENTERER ETHVERT PRINTERMILJØ PÅ KONTORET

Sort/hvid A4-multifunktionsprintere med mobil- og cloud-tilslutning



PRODUKTIVITET



**KONTROL OG
VEDLIGEHOLDELSE**



TILSLUTNINGSMULIGHEDER



KOMPAKT DESIGN



SIKKERHED

Canon

i-SENSYS X 1238i-serien

PRODUKTIVITET

- Intuitiv skærm med tablet-lignende betjening
- Application Library med brugerdefinerbar funktion
- Automatisk dobbeltsidet print
- Hurtig dupleks-scanning med One Pass-scanning

SIKKERHED

- Integreret brugergodkendelse sikrer adgang til enheden
- Sikkert print forhindrer uautoriseret visning af det trykte materiale
- Krypteret PDF beskytter jeres dokumenter
- 'Bekræft system' ved opstart øger enhedens integritet

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- Print og scan fra mobile enheder, uanset hvor du er
- Kompatibel med Mopria, Apple AirPrint og Google Cloudprinter
- Opret forbindelse til cloud'en via Canons uniFLOW Online-software

KOMPAKT DESIGN

- Lille størrelse, ideel som en skrivebordskonfiguration
- Alt-i-én-patron med øget tonerkapacitet
- Papirkassetter (tilbehør) til forbedret inputkapacitet
- Nem adgang til udskiftning af forbrugsstoffer

KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- Cloud-baseret output-håndtering til centraliseret styring
- Fleksible løsninger til brugeradministration
- Fjernadgang til enhedens kontrolfunktioner
- Tonerstatusværktøjet reducerer nedetid

HURTIGT OVERBLIK

i-SENSYS X 1238i

- Print, kopiér, scan og send
- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printhastighed: 38 sider/minut (A4)
- Printopløsning: op til 1200 × 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- Scanningshastighed: Op til 70 ipm
- Tilslutningsmuligheder: netværk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks. papirinputkapacitet: 900 ark

i-SENSYS X 1238iF

- Print, kopiér, scan, send og **fax**
- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printhastighed: 38 sider/minut (A4)
- Printopløsning: op til 1200 × 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- Scanningshastighed: Op til 70 ipm
- Tilslutningsmuligheder: netværk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks. papirinputkapacitet: 900 ark

SERVICES

KERNE

Udfør rutineopgaver på kontoret sikkert og nemt ved hjælp af integreret software, herunder uniFLOW Online Express og andre tilgængelige tjenester, der tilbyder komplet vedligeholdelse og support af enheder



HARDWARE



SOFTWARE



TJENESTER

SKRÆDDERSYET

Vælg en skræddersyet service, der passer til jeres virksomheds behov, ved at fjerne unødvendige byrder fra printadministration. Rådfør dig med Canon-eksperter om jeres specifikke krav for at finde en løsning, der passer til Managed Print Services

FORBEDRET

Udvid cloud-funktioner med uniFLOW Online, Canons alt-i-ét printadministrationssystem

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X 1238i-serien

Maskintype	Sort/hvid Alt-i-En-laserprinter
Tilgængelige funktioner	i-SENSYS X 1238iF: Print, kopiér, scan og fax i-SENSYS X 1238i: Print, kopiér, scan
PRINTER	
Printhastighed	Enkelt-sided: Op til 38 sider/min. (A4) Op til 63,1 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 31,9 sider/min. (A4)
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printopløsning	Op til 1200 × 1200
Opvarmningstid (FPOT) First Print Out Time	Ca.: 5,5 sekunder eller mindre
Printersprog	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifttyper	93 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)
Tonerbesparelsesfunktion	Ja
Avancerede printfunktioner	Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print af strekkoder ² Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plug-in
KOPIMASKINE	
Kopieringshastighed	Enkelt-sided (A4): Op til 38 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 30,3 sider/min.
FCOT (First Copy Output Time)	ADF (A4): ca. 6,6 sekunder eller mindre Model med glasplade (A4): ca. 6,4 sekunder eller mindre
Kopiopløsning	Op til 600 × 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekst, Tekst/Foto (standard), Tekst/Foto (høj kvalitet), Foto
Dobbelt-sided kopiering	2-sided til 2-sided (automatisk)
Flere kopier	Op til 999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Kantsletning, sætsortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort
SCANNER	
Type	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 × 600 dpi Forbedret: Op til 9600 × 9600 dpi
Scanningshastighed	Enkelt-sided sort/hvid: 38 ipm (300 × 600 dpi) Enkelt-sided farve: 13 ipm (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 70 ipm (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided farve: 26 ipm (300 × 600 dpi)
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	256 niveauer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. scanningsbredde	216 mm
Scan til e-mail	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ³ /PDF (Digital signatur) ³
Scan til pc	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ³ /PDF (Digital signatur) ³
Scan til USB-nøgle	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ³ /PDF (Digital signatur) ³
Scan til FTP	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ³ /PDF (Digital signatur) ³
Scan til cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAX	Kun i-SENSYS X 1238iF
Modemhastighed	33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ⁵)
Modtagemetode	Kun fax, fax/tlf-autoomsifter, svarstatus, manuel
Faxopløsning	Standard: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Superfin: 200 × 400 dpi Ultrafin: 400 × 400 dpi
Faxhukommelse	Op til 512 sider ⁵
Hurtigkald	Op til 281 numre
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 299 numre/maks. 299 modtagere

Rundsending	Maks. 310 modtagere
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Dobbelt-sided fax	Ja (afsænd/modtag)
Andre funktioner	Videresendelse af fax, dobbelt adgang, fjernmodtagelse, PC-fax (kun TX), DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering
MEDIEHÅNTERING	
Scannertype	Plade, 2-sided ADF (Single Pass)
Papirinput (standard)	250-arks kassette 100-arks universalbakke 50-arks ADF
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette
Papiroutput	150-ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, etiketter, postkort, kuverter
Medieformater	Kassette (standard og tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, brugerdefineret format: Min. 105 × 148 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: min. 76,2 × 127 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Brugerdefineret format: min. 105 × 128 mm Maks. 215,9 × 355,6 mm Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m ² Universalbakke: 60 til 163 g/m ² ADF: 50 til 105 g/m ²
Medievægt	
Dobbelt-sided print	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Brugerdefineret format - min. 210 × 279,4 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
INTERFACE OG SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse (Wireless Direct Connection)
Kompatible operativsystemer	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Windows® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista Mac OS X version 10.9.5 og derover/Mac OS 10.15 og derover Linux®
Netværksprotokol	Print: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scanning: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP Application Services: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP før SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed (kablet): IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhed (trådløs): WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Infrastrukturmetode: WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES)
Software- og printeradministration	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflysninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-kompatibilitet Programbibliotek (Application Library)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X 1238i-serien

GENERELLE FUNKTIONER

Anbefalet månedlig printvolumen	750 til 4.000 sider pr. måned
Arbejdscyklus	Maks. 80.000 sider pr. måned ⁷
Processorhastighed	800 MHz x 2
Hukommelse	1 GB
Kontrolpanel	12,7 cm LCD-touchscreen i farver
Mål inkl. bakker (B x D x H)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Installationsområde (B x D x H)	682 mm x 1.083 mm x 895 mm
Vægt	Ca. 16,2 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30°C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 1370 W Standby: ca. 9,4 W Dvale: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,33 kWh/uge ¹¹ For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Støjniveauer

Lydtryk⁸:
I drift: 53 dB
Standby: Lydløs⁹

Lydeffekt⁸:
I drift: 72,2 dB
Standby: Lydløs⁹

FORBRUGSSTOFFER

Patroner TONER T08 (11.000 sider¹⁰)

TILBEHØR/FUNKTIONER

Artikler

i-SENSYS X 1238iF:
Cassette Feeding Module-AH1 (550-arks kassette)
TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1

i-SENSYS X 1238i:
Cassette Feeding Module-AH1 (550-arks kassette)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1

Noter:

- ^[1] En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.
- ^[2] Tilbehør - Barcode Printing Kit-E1E - er påkrævet.
- ^[3] Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 - er påkrævet.
- ^[4] Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app.
- ^[5] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.
- ^[6] Kun distribution via nettet. Linux understøtter kun print.
- ^[7] Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan reducere produktets levetid.
- ^[8] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- ^[9] Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.
- ^[10] Baseret på ISO/IEC 19752.
- ^[11] I henhold til US ENERGY STAR® version 3.0.

Software og løsninger



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2020