



**i-SENSYS X 1643P**

# PRINTIM I SHPEJTË DHE I BESUESHËM I PËRDITSHËM PËR ZYRAT ME VOLUM

Printer tryeze bardhezi A4 që ofron konfigurim fleksibël për efikasitet maksimal



**PRODUKTIVITET**



**KOMANDIMI DHE  
MIRËMBAJTJA**



**LIDHJET**



**MODELIM KOMPAKT**



**SIGURI**

**Canon**

---

# i-SENSYS X 1643P

## PRODUKTIVITET

- Ekran i qartë me pesë vija dhe ndërfaqe intuitive
- Printim dhe nxjerrje e shpejtë
- Printimi automatik nga të dyja anët
- Printoni lloje dhe përmasa materialesh të ndryshme

## SIGURI

- User Authentication parandalon hyrjen e paautorizuar në pajisje
- Secure Print siguron që të mos printohen dokumente pa praninë fizike të përdoruesit
- Integriteti i pajisjes mbrohet nga Verify System at Start-up

## LIDHJET

- Lidhje me USB dhe celularë
- Përputhet me Air Print, Mopria dhe programin Canon PRINT Business
- Lidhuni me renë kompjuterike përmes programit uniFLOW Online nga Canon

## PROJEKTIM KOMPAKT

- Projektimi inteligjent ju mundëson përdorim të lehtë
- Shtoni kapacitet të mëtejshëm mbushjeje pa bërë kompromise në përmasat pajisjes
- Fishekët e njësuar të tonerit kursejnë edhe më shumë hapësirë

## KOMANDIMI DHE MIRËBAJTJA

- Vegla e integruar e gjendjes së tonerit redukton ndërprerjet e punës
- Opsionet e programeve me bazë reje kompjuterike dhe serveri centralizojnë komandimin e flotës
- Zgjidhje fleksibël për menaxhimin e përdoruesve
- Hyrje nga distanca në funksionet e komandimit të pajisjeve

## FAKTE TË SHPEJTA

### i-SENSYS 1643P

- Shpejtësia e printimit: 43ppm (A4), 65ppm (A5 horizontal)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Lidhje USB e shpejtësisë së lartë dhe Ethernet
- Volumi i printimi: deri në 150,000 në muaj
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 2300 fletë

## SHËRBIMET

### BAZË

Veprimet rutinë të zyrës kryejini me siguri e lehtësi me anë të softuerit të integruar, duke përfshirë "uniFLOW Online Express" dhe shërbime të tjera të disponueshme, duke ofruar një mirëmbajtje dhe mbështetje tërësore për pajisjet



HARDUER



SOFTUER



SHËRBIME

### ME POROSI

Zgjidhni një shërbim me porosi që u përshtatet nevojave të biznesit tuaj duke evituar barrët e panevojshme në menaxhimin e printimeve. Konsultohuni me ekspertët e "Canon" për kërkesat tuaja konkrete për gjetjen e opsionit të duhur të shërbimeve të menaxhuara të printimit

### TË PËRMIRËSUARA

Zgjeroni aftësitë e resë kompjuterike me anë të sistemit të njësuar të menaxhimit të printimeve "Canon uniFLOW Online"

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# i-SENSYS X 1643P

## MOTORI I PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit

Në një anë (A4): Deri në 43 faqe/min  
Dyanëshe (A4): Deri në 36.0 ipm  
Në një anë (A5-horizontale): Deri në 65,2 faqe/min

Mënyra e printimit

Printim monokromatik me rreze lazer

Rezolucioni i printimit

Deri në 1200×1200 dpi

Koha e ngrohjes

Afro 30 sekonda ose më pak nga ndezja (parazgjedhje)  
Afro 3 sekonda e poshtë nga ndezja (modaliteti i shpejtë)<sup>1</sup>

Koha e nxjerrjes së faqes së parë

Afro 5,7 sekonda

Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj

2,000 - 7,500 faqe në muaj

Cikli i punës

Nr. maks. 150,000 faqe në muaj<sup>2</sup>

Marzhet e printimit

5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas  
10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (Zarf)

Veçoritë e përparuara të printimit

Secure Print<sup>3</sup>  
Printimi nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Printimi i barkodeve<sup>4</sup>  
Gati për Google Cloud Print  
IOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business  
Android: i certifikuar për Mopria, Shtesa e shërbimit të printimit nga Canon, aplikacioni Canon PRINT Business

## TRAJTIMI I MEDIAVE

Futja e letrës (standarde)

Kasetë me 550 fletë  
Sirtar me shumë funksione me 100 - fletë

Futja e Letrës (Opsion)

Kasetë me 550 fletë x 3

Dalja e letrës

150 fletë me pjesën e shkruar poshtë

Llojet e mediave

Letër e thjeshtë, letër e rëndë, letër e ricikluar, letër me ngjyra, letër me lidhje, etiketë, zarf, kartolinë

Madhësia e mediave

Kasetë (Standarde):  
A4, B5, A5, A5 (horizontale), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16  
Përmasa të posaçme - gjerësi: 105.0 deri në 216.0 mm, gjatësi: 148.0 deri në 355.6 mm

Sirtari shumëfunksional:  
A4, B5, A5, A5 (horizontale), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, Zarf (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Skedë (3"x5")  
Përmasa të posaçme - gjerësi: 76.2 deri në 216.0 mm, gjatësi: 127.0 deri në 355.6mm

Kasetë (Opsionale):  
A4, B5, A5, A5 (horizontale), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16  
Përmasa të posaçme - gjerësi: 105.0 deri në 216.0 mm, gjatësi: 148.0 deri në 355.6 mm

Peshat e mediave

Kaseta: 60 deri në 120 g/m<sup>2</sup>  
Sirtar shumë funksional: 60 deri në 199 g/m<sup>2</sup>

Printimi nga të dyja anët

Automatik  
Kaseta (Standarde dhe opsionale):  
A4, LTR, LGL, FLS  
Përmasa të posaçme - gjerësi: 210.0 deri në 216.0 mm, gjatësi: 279.4 deri në 355.6 mm  
60 deri në 120 g/m<sup>2</sup>

## VEÇORI TË PËRGJITHSHME

Kërkesat elektrike

220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Konsumi elektrik

Maksimumi: afro 1390W e poshtë  
Aktiv: afro 600W e poshtë  
Në gatishmëri: afro 10.1W e poshtë  
Fjetje: Afërsisht 1.2W e poshtë  
Konsumimi Tipik i Energjisë (KTE): 0.52 kWh/javë<sup>10</sup>  
Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Niveli i zhurmës

Fuqia e tingullit<sup>5</sup>  
Aktiv: 69 dB  
Në gatishmëri: i padëgjueshëm

Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

Trysnia e tingullit<sup>5</sup>  
Aktiv: 54 dB  
Në gatishmëri: i padëgjueshëm

Pesha

409 mm x 376 mm x 275 mm

Ambienti i përdorimit

Afro 11,5 kg  
Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F)  
Lagështia 20 deri 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)

Paneli i kontrollit

5 Line LCD, 5 LED (Online, Gati, Mesazh, Punë dhe Kursim energjie), Butonat, tastierë me 10 numra

## KONTROLLUESI

Shpejtësia e procesorit

528 MHz + 264 MHz

Memoria

1GB

Gjuhët e printerit

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e<sup>6</sup>, PCL6, Adobe® PostScript<sup>3</sup>

Fontet

105 fonte PCL, 136 fonte PS

Ndërfaqja dhe lidhshmëria

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/  
100 BASE-TX/1000BASE-T

Administrimi i printerit dhe softuerët

Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI), Menaxhim ID Departamenti, Program me bazë iW Enterprise Management Console Server për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë. Pajtueshmëri uniFLOW me uniFLOW Login Device Client për SFP MEAP

Pajtueshmëria me sistemet e përdorimit

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003  
Mac OS X version 10.9.5 e lart / Mac OS 10.15 e lart  
Linux®/Citrix

## PJESËT E KONSUMIT

Kuti boje të-gjitha-në-një

TONER T06 (20,500 faqe<sup>9</sup>)

## PAJISJE SHITESË/ OPSIONE

Artikuj

Paper Feeder PF-C1 (kasetë 550-fletëshe) x 3  
Piedestal i thjeshtë, tipi V2  
Piedestal i thjeshtë, tipi AB1  
SD Card-C1 (Kartë memorieje SD 8GB)  
Barcode Printing Kit-F1  
(Mundëson kapacitetin e printimit të barkodeve)<sup>9</sup>  
PCL Font Set-C1 (Mundëson kapacitetin e printimit në Unicode në SAP dhe mbështet fontin Andale)<sup>9</sup>  
MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW)  
MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW)

## Shënime:

- <sup>[1]</sup> Kërkohet ndryshimi i parametrit të modalitetit të shpejtë
- <sup>[2]</sup> Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Cdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurttojë jetën e produktit
- <sup>[3]</sup> Kërkohet aksesori - karta SD-C1
- <sup>[4]</sup> Kërkohet aksesori - Barcode Printing Kit-F1
- <sup>[5]</sup> Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296
- <sup>[6]</sup> Mbështeten vetëm komandat. Kërkohet drajveri i palëve të treta ose printim nga aplikacioni.
- <sup>[7]</sup> Shpërndarja vetëm në ueb. Drejtuesi do të ofrohet nga gjysma e dytë e 2020 e këtej.
- <sup>[8]</sup> Bazuar në ISO/IEC 19752
- <sup>[9]</sup> Barcode Printing Kit-F1 dhe PCL Font Set-C1 nuk mund të instalohe në të njëjtën kohë
- <sup>[10]</sup> Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

## Softuer dhe zgjidhje



## Pajtueshmëria



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2020