

KÄYTTÖYMPÄRISTÖN ERITYISEHDOT

Canon imagePRESS V-sarjan laitteet

Tässä dokumentissa kuvataan Canon imagePRESS V-laite-sarjan asennus- ja käyttöympäristölle asetetut erityisehdot. Näiden ehtojen täyttyminen on edellytys laitteen häiriöttömälle toiminnalle, optimaaliselle painolaadulle ja turvalliselle työympäristölle.

Asiakas vastaa siitä, että tässä dokumentissa olevat käyttöympäristölle määritetyt vaatimukset täyttyvät koko sopimuskauden ajan.

Asennuspaikka ja kuljetusreitti

Kuljetusreitillä asennuspaikalle tulee olla esteetön ja riittävän kantava laitteen toimittamista varten.

Laitteen ympärille tulee varata riittävä vapaa tila esteettömän käytön ja huollon mahdollistamiseksi.

Vähimmäistilavaatimukset ovat minimissään seuraavat:

- laitteen takana: 50–80 cm
- laitteen sivuilla/päädyissä: vähintään 50 cm
- laitteen edessä: oven avautumistila + vähintään 50 cm

Asennus- ja käyttötilan lattian tulee olla tasainen ja sen kantavuuden tulee riittää pääkoneen ja lisälaitteiden kokonaispainolle.

Tarkemmat tiedot laitteen ja laitekokoonpanossa olevien lisälaitteiden painosta ja tilan tarpeesta saat Canonilta tai erillisestä laitteen Site Survey -dokumentista.

Ilmanvaihto ja lämmöntuotto (ei koske imagePRESS V900 -sarjan laitemalleja)

Laitteet tuottavat käytön aikana lämpöä seuraavasti (peruskokoonpano ilman lisälaitteita):

- Canon imagePRESS V1350: noin 34 130 BTU
- Canon imagePRESS V1000: noin 20 408 BTU

Ilmanvaihdon vähimmäisvaatimukset:

- vähintään 2 ilmanvaihtokertaa tunnissa (ACH)
- tilan vähimmäistilavuus 110 m³

Laitteet tuottavat pieniä määriä otsonia (enintään 0,035 mg/m³), mikä ei ole haitallista normaalisti tuuletetussa tilassa.

Lämpötila ja ilmankosteus

Käyttöolosuhteiden tulee pysyä seuraavissa rajoissa ja olla mahdollisimman tasaiset ilman suuria olosuhteiden vaihteluita:

- käyttöympäristön lämpötila: 20–27 °C
- suhteellinen ilmankosteus: 30–70 %

Valaistus

Asennus- ja käyttötilassa tulee olla vähintään 500 luksin valaistus (mitattuna 75 cm korkeudelta lattiatasosta). Suoraa auringonvaloa ei saa kohdistua laitteeseen.

Yhteenveto ja vastuunrajoitus

Edellä kuvattujen käyttöympäristövaatimusten täyttyminen on edellytys laitteen suorituskyylylle, optimaaliselle painolaadulle ja turvalliselle käytölle.

Mikäli käyttöympäristö ei täytä tässä dokumentissa määriteltyjä vaatimuksia:

- laitteen toimintaan ja painolaatuun voi tulla merkittäviä häiriöitä
- huoltopalvelun viankorjauksen vasteaikoja tai lopputulosta ei voida taata
- mahdolliset huollon lisäkäynnit tai viankorjaukset voidaan veloittaa erikseen