

Монохромни многофункционални лазерни принтери, създадени за скорост и надеждност – идеални за дома и малки офиси.

Висококачествен печат, копиране, сканиране и работа с факс¹ в компактни монохромни лазерни принтери – бързи, надеждни и лесни за употреба.



MF231



MF232w



MF237w

Бърз печат

- Отпечатването със скорост 23 ppm ви помага да работите бързо.
- С технологията Quick First-Print принтерът излиза от режим на покой и започва да печата мигновено.

Скенер с OCR

- Копиране и съхраняване на цифровизирани хартиени документи с възвращения плосък скенер с висока разделителна способност и ADF².
- Преобразува сканираните документи в редактируеми PDF файлове с възможност за търсене на текст чрез софтуер за оптично разпознаване на символи (OCR).

Отпечатвайте документи от своя смартфон³

- Отпечатвайте от своите мобилни устройства с възвращената поддръжка на Mopria™, Apple AirPrint™ и приложението Canon PRINT Business.
- Свържете принтера към акаунт на Google Cloud Print.

Наблюдавайте работата от компютър или мобилно устройство³

- Разгледайте информацията за принтера, променете настройките на мрежата, попълвайте адресната книга и проверявайте нивото на тонера – всичко това чрез потребителския интерфейс за отдалечено управление (RUI).

Погобрана екологичност

- Намалете загубите благодарение на ECO отчетите, съдържащи практични данни за консумираната от принтера енергия.
- Пестете енергия с функцията за автоматично изключване и намаленото потребление в режим на покой и режим на готовност.

Забележка:

¹ само за MF237w

² само за MF237w

³ за MF232w и MF237w

Технически спецификации

Тип на машината

Достъпни функции

Принтер

Скорост на печат
Метод на печат
Качество на печат
Разделителна способност на печат
Време за отпечатване на първа страница
Езици за принтери
Бели полета при печат

Режим на пестене на тонер Усъвършенствани функции за печат

Копирна машина

Скорост на копиране
Време за извеждане на първо копие (FCOT)
Разделителна способност на копиране
Режими на копиране

Брой копия
Намаляване/Увеличаване (Мащабирание)
Други характеристики

Скенер

Тип
Разделителна способност на сканиране
Скорост на сканиране

Дълбочина на цвета при сканиране
Нива на цветовете
Съвместимост
Макс. ширина на сканиране
Сканиране към PC
Сканиране към облак

Факс (само за MF237w)

Скорост на модема
Режим на получаване
Резолуция на факс

Факс памет
Съкратено набиране
Групово набиране/дестинации
Последователно разпращане
Резервно захранване на паметта
Други характеристики

Работа с печатни носители

Тип на скенера

Зареждане на хартия (стандартно)

Лазерно многофункционално устройство за монохромнен печат

MF231 и MF232w: Печат, копиране и сканиране
MF237w: Печат, копиране, сканиране и работа с факс

Едностранно: до 23 ррпт (A4)
 Монохромнен лазерен печат
 До 1200 x 1200 dpi
 600 x 600 dpi

Приблиз. 6,0 секунди или по-малко

UFR II-LT
 5 mm - горе, долу, ляво и дясно
 10 mm - горе, долу, отляво и отясно (плик)
 Да

Само за MF232w и MF237w:
 Съвместимост с Google Cloud Print
 iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
 Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business

Едностранно: до 23 ррпт (A4)
 Приблиз. 9,0 секунди или по-малко

До 600 x 600 dpi

Текст/Снимка, Текст/Снимка (Висока скорост), Снимка, Текст

До 999 копия
 25 - 400% през стъпка от 1%

Сортиране 8 паметта, 2 в 1, 4 в 1, Копиране на лична карта

Цвятно

Оптична: до 600 x 600 dpi
 Подобрена: до 9600 x 9600 dpi
MF231 и MF232w (плосък скенер):
 Едностранно монохромно: 3 сек./стр. (300 x 300 dpi)
 Едностранно цветно: 4 сек./стр. (300 x 300 dpi)

MF237w (ADF):
 Едностранно монохромно: 20 ipm (300 x 300 dpi)
 Едностранно цветно: 15 ipm (300 x 300 dpi)
 24 bit/24 bit (Вход/Изход)

256 нива
 TWIN, WIA, ICA
 216 mm
 TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF
 TIFF/JPEG/PDF/PNG²

33,6 Kbps (до 3 секунди/страница³)
 Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен

Стандартна: 200 x 100 dpi
 Фина: 200 x 200 dpi
 Фото: 200 x 200 dpi
 Суперфина: 200 x 400 dpi
 До 256 страници³
 До 104 набирания
 Макс. 103 набирания/макс. 50 дестинации в една група

Макс. 114 дестинации
 Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)

Препращане на факс, Двоен достъп, Отдалечено получаване, PC факс (само изпращане), DRPD, ECM, Автоматично повторно набиране, Отчети за факс задачи, Отчети за резултати от факс задачи, Отчети за управление на факс задачи

MF231 и MF232w: Плосък скенер
MF237w: Плосък скенер и автоматично подаващо устройство (ADF)

MF231 и MF232w:
 Касета за 250 листа
 Многофункционална тава за 1 лист

MF237w:
 Касета за 250 листа
 Многофункционална тава за 1 лист
 ADF за 35 листа

Изход за хартия

Типове печатни носители

Формат на печатните носители

Грамажи на хартията

Интерфейс и софтуер

Тип интерфейс

Съвместимост с операционни системи

Мрежов протокол

Софтуер и управление на принтер

Общи характеристики

Препоръчителен месечен печатен обем
Препоръчително натоварване памет

Контролен панел

Размери с тава (Ш x Д x В)

Пространство за монтаж (Ш x Д x В)
Тегло

Работна среда

Захранване

100 листа

Обикновена хартия, цветна хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, документа хартия, етикети, индексни карти, пликове

Касета:
 A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Плик (COM10, DL, C5), Помребуителски формати: мин. 76,2 mm x 210 mm
 макс. 216 mm x 356 mm.

Многофункционална тава:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, IndexCard, Плик (COM10, Monarch, DL, C5), Помребуителски формати: мин. 76,2 mm x 127 mm, макс. 216 x 356 mm.

ADF (Само за MF237w):

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Помребуителски формати (Ш x Д): мин. 105 mm x 148 mm, макс. 216 mm x 356 mm

Касета: 60 до 163 g/m²
Многофункционална тава: 60 до 163 g/m²
ADF (Само за MF237w): 50 до 105 g/m²

MF231: USB 2.0 Hi-Speed
MF232w & MF237w: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка

MF231:
 Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Vista
 Mac OS X Версия 10.6 и по-нова
 Linux®

MF232w и MF237w:
 Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Server® 2003R2/Server® 2003/Vista
 Mac OS X Версия 10.6 и по-нова
 Linux®

Само за MF232w и MF237w:

Печат:
 LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6), IPP, IPPS

Сканиране:

WSD-сканиране (IPv4, IPv6)
 TCP/IP услуги за приложения:
 Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP

Управление:
 SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNT

Защита (кабелна връзка):
 Филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS)

Защита (безжична връзка):
 WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

MF231:

Presto! Page Manager,
 MF Scan Utility,
 Toner Status Tool

MF232w и MF237w:

Presto! Page Manager,
 MF Scan Utility,
 Помребуителски интерфейс за отдалечено управление (RUI),
 SSID инструмент,
 Toner Status Tool

500 - 2500 страници на месец

Макс. 15 000 страници на месец⁴

MF231: 128 MB

MF232w и MF237w: 256 MB

MF231 и MF232w: 5-редов черно-бял LCD

MF237w: 6-редов черно-бял LCD сензорен екран

MF231 и MF232w: 390 mm x 371 mm x 312 mm

MF237w: 390 mm x 371 mm x 360 mm

MF231 и MF232w: 590 mm x 796 mm x 722 mm

MF237w: 629 mm x 796 mm x 730 mm

MF231: прибл. 10,1 kg

MF232w: прибл. 10,2 kg

MF237w: прибл. 11,4 kg

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)
 Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Технически спецификации

Консумирана мощност

MF231:

Максимум: приблиз. 1120 W
Готовност: приблиз. 4,2 W
Режим на покой: приблиз. 1,2 W
Изключено захранване: 0,5 W или по-малко
Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,6 kWh/седмица
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на покой: минимум 1 – 30 min (по подразбиране 1 min)
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на автоматично изключване: 4 часа (по подразбиране)

MF232w:

Максимум: приблиз. 1120 W
Готовност: приблиз. 4,2 W
Режим на покой: приблиз. 1,2 W⁷
Изключено захранване: 0,5 W или по-малко
Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,7 kWh/седмица
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на покой: минимум 1 – 30 min (по подразбиране 1 min)
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на автоматично изключване: 4 часа (по подразбиране)

MF237w:

Максимум: приблиз. 1120 W
Готовност: приблиз. 5,1 W
Режим на покой: приблиз. 1,2 W⁷
Изключено захранване: 0,5 W или по-малко
Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,7 kWh/седмица
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на покой: минимум 1 – 30 min (по подразбиране 1 min)
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на автоматично изключване: 4 часа (по подразбиране)

Нива на шума

Звуково налягане⁸:
Активност: 51 dB при черно-бял печат
Готовност: безшумно

Звукова мощност⁸:
Активност: 66 dB или по-малко при черно-бял печат
Готовност: 43 dB или по-малко

Консумативи
КасетиКасета 737 (2400 страници ⁹⁾)¹⁰**Акcesoари**

Само за MF237w: КОМПЛЕКТ TEL 6 (Телефонна слушалка)

Забележки

- ^[1] Сканиране чрез MF Scan Utility
- ^[2] Сканиране чрез MF Scan Utility (за всички модели) или Canon PRINT Business (само за MF232w и MF237w)
- ^[3] На базата на стандартна ITU-T диаграма № 1
- ^[4] Само версия за уебразпространение. Поддържа Linux само за печат (за всички модели) и сканиране (само за MF237w)
- ^[5] Мрежово сканиране не се поддържа
- ^[6] Работното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пикова заетост. Всяко използване извън препоръчителното работно натоварване може да намали живота на продукта.
- ^[7] При връзка с безжична мрежа консумацията е 2,0 W
- ^[8] Тествано в съответствие с ISO7779 и декларирано според ISO9296
- ^[9] Според ISO/IEC 19752
- ^[10] Принтерът се доставя със стартова касета (за 900 страници)

Монохромни многофункционални лазерни принтери, създадени за скорост и надеждност – идеални за дома и малки офиси.

Висококачествен печат, копиране, сканиране и работа с факс¹ в компактни монохромни лазерни принтери – бързи, надеждни и лесни за употреба.

Пускане на пазара: 1 ноември 2016 г.



Данни за продукта:

| Име на продукта | Mercury код | EAN код |
|-----------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS MF231 | 1418C051AA | 4549292065411 |
| i-SENSYS MF232w | 1418C043AA | 4549292065350 |
| i-SENSYS MF237w | 1418C030AA | 4549292065237 |

Опционни аксесоари:

| Име на продукта | Mercury код | EAN код |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Телефон б комплект EU (CW) | 0752A065AA | 4960999537214 |
| Телефон б комплект UK (CW) | 0752A063AA | 4960999453897 |
| Телефон б комплект SA (CW) | 0752A064AA | 4960999453927 |

Консумативи:

| Име на продукта | Mercury код | EAN код |
|-----------------|-------------|---------------|
| Касета 737 | 9435B002AA | 4549292014501 |

Информация за размери/логистика:

| Име на продукта | Mercury код | Стил на опаковката | Количество в опаковка | Дължина (mm) | Ширина (mm) | Височина (mm) | Тегло (kg) |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| i-SENSYS MF237w | 1418C030AA | Кашон | 1 | 532 | 505 | 483 | 17 |
| | | Палет | 8 | 1070 | 1016 | 968 | 137 |
| | | | 12 | 1070 | 1016 | 1451 | 205 |
| | | Контейнер 40 ft HC | 440 | | | | |

| Име на продукта | Mercury код | Стил на опаковката | Количество в опаковка | Дължина (mm) | Ширина (mm) | Височина (mm) | Тегло (kg) |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| i-SENSYS MF231 | 1418C051AA | Кашон | 1 | 532 | 505 | 420 | 15 |
| i-SENSYS MF232w | 1418C043AA | Палет | 8 | 1070 | 1016 | 842 | 121 |
| | | | 12 | 1070 | 1016 | 1262 | 181 |
| | | Контейнер 40 ft HC | 440 | | | | |

Какво включва комплектът?

- Основен модул
- Стартова касета Canon
- Захранващ кабел
- Кратко ръководство
- DVD-ROM с потребителски софтуер
- Гаранционна карта
- Телефонен кабел

Забележка:
¹ само за MF237w