

# Hitri in zanesljivi večnamenski črno-beli laserski tiskalniki – popolni za uporabo doma in v majhnih pisarnah.

Visokokakovostno tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje<sup>1</sup> s kompaktnimi črno-beli laserskimi tiskalniki – hitra, zanesljiva in enostavna uporaba.



MF231



MF232w



MF237w

## Hitro tiskanje

- Tiskanje s hitrostjo 23 strani na minuto omogoča hitro opravljanje dela.
- S hitrim prvim natisom tiskalnik preklopi iz načina mirovanja in takoj začne s tiskanjem.

## Skener z optičnim prepoznavanjem znakov

- Z vgrajenim ploskim skenerjem z visoko ločljivostjo in samodejnim podajalnikom dokumentov<sup>2</sup> kopirajte papirnate dokumente in jih shranite v digitalni obliki zapisa.
- S priloženo programsko opremo za optično prepoznavanje znakov (OCR) pretvorite skenirane dokumente v datoteke, ki omogočajo urejanje in datoteke za iskanje po PDF-jih.

## Tiskanje dokumentov iz pametnega telefona<sup>3</sup>

- Tiskanje iz mobilnih naprav z vgrajeno podporo za storitev Mopria™, Apple AirPrint™ in aplikacijo Canon PRINT Business.
- Tiskalnik povežite z računom Google Cloud Print.

## Nadzor iz računalnika ali mobilne naprave<sup>3</sup>

- Oglejte si informacije o tiskalniku, spremenite nastavitev omrežja, nastavite imenik in preverite raven tonerja – vse prek uporabniškega vmesnika (RUI).

## Izboljšajte trajnost

- Manjša količina odpadkov zahvaljujoč poročilom ekološkega načina tiskalnika, ki vsebujejo vpogled v podatke o porabi energije tiskalnika.
- Prihranite pri energiji s samodejnim izklopom in zmanjšano porabo energije v načinu mirovanja in pripravljenosti.

Opomba:

<sup>1</sup> samo pri MF237w

<sup>2</sup> samo pri MF237w

<sup>3</sup> pri MF232w in MF237w

**Canon**

# Tehnične specifikacije

**i-SENSYS** MF231 MF232w MF237w

<b>Vrsta naprave</b>	Črno-bela laserska večnamenska naprava	<b>Izhod papirja</b>	100 listov
<b>Razpoložljive funkcije</b>	<b>MF231 in MF232w:</b> tiskanje, kopiranje in skeniranje <b>MF237w:</b> tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje	<b>Vrste medijev</b>	Navadni papir, barvni papir, recikliran papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, kartotečne kartice, ovojnica
<b>Tiskalnik</b>		<b>Velikosti medijev</b>	<b>Kasete:</b> A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 x 210 mm Najv. 216 x 356 mm.
<b>Hitrost tiskanja</b>	Enostransko: do 23 strani na minuto (A4)		<b>Večnamenski pladenj:</b> A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 216 x 356 mm.
<b>Način tiskanja</b>	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom		<b>SPD (samo za MF237w):</b> A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, velikosti po meri (Š x D): najm. 105 x 148 mm, najv. 216 x 356 mm
<b>Kakovost tiskanja</b>	Do 1200 x 1200 dpi		<b>Kasete:</b> od 60 do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Ločljivost tiskanja</b>	600 x 600 dpi		<b>Večnamenski pladenj:</b> od 60 do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Čas prvega natpisa</b>	Pribl.: 6,0 sekund ali manj		<b>SPD (samo za MF237w):</b> od 50 do 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Jeziki tiskanja</b>	UFRII-LT		
<b>Robovi natisa</b>	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno		
<b>Način varčevanja s tonerjem</b>	10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnica)		
<b>Funkcije naprednega tiskanja</b>	Da		
<b>Kopirni stroj</b>	<b>Samo MF232w in MF237w:</b> Pripravljeno za Google Cloud Print iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, program Canon PRINT Business	<b>Vmesnik in programska oprema</b>	<b>MF231:</b> USB 2.0 Hi-Speed <b>MF232w in MF237w:</b> USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, brezično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
<b>Hitrost kopiranja</b>	Enostransko: do 23 strani na minuto (A4)	<b>Vrsta vmesnika</b>	<b>MF231:</b> Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Vista Različica Mac OS X 10.6 in novejše Linux <sup>4</sup>
<b>Natis prve kopije</b>	Pribl. 9,0 sekund ali manj	<b>Združljivost z operacijskim sistemom</b>	<b>MF232w in MF237w:</b> Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2012R2®/Server® 2012®/Server® 2008R2®/Server® 2008®/Server® 2003R2®/Server® 2003®/Vista Različica Mac OS X 10.6 in novejše Linux <sup>4</sup>
<b>Ločljivost kopiranja</b>	Do 600 x 600 dpi		<b>Samo MF232w in MF237w:</b> Tiskanje: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS
<b>Načini kopiranja</b>	Besedilo/fotografije, besedilo/fotografije (hitro), fotografije, besedilo		Skeniranje: Skeniranje z WSD (IPv4, IPv6)
<b>Več kopij</b>	Do 999 kopij		Programske storitve TCP/IP: Bonjour (mDNS), DHCP, samodejno dodeljen naslov IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP
<b>Zmanjšanje/povečanje</b>	25-400 % v korakih po 1 %		Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNTP
<b>Druge funkcije</b>	Sortiranje pomnilnika, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic		Zaščita (žično): Filtriranje naslovnov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
<b>Skener</b>			Zaščita (brezžično): WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
<b>Vrsta</b>	Barvni		<b>MF231:</b> Prestol Page Manager, pripomoček za skeniranje MF, orodje za stanje tonerja
<b>Ločljivost skeniranja</b>	Optično: do 600 x 600 dpi Izboljšano: do 9600 x 9600 dpi		<b>MF232w in MF237w:</b> Prestol Page Manager, pripomoček za skeniranje MF, oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI), orodje SSDI, orodje za stanje tonerja
<b>Hitrost skeniranja</b>	<b>MF231 in MF232w (plaski):</b> Enostransko črno-belo: 3 s/stran (300 x 300 dpi) Enostransko barvno: 4 s/stran (300 x 300 dpi)		
<b>Globina barvnega skeniranja</b>	<b>MF237w (samodejni podajalnik dokumentov):</b> Enostransko črno-belo: 20 slik na minuto (300 x 300 dpi) Enostransko barvno: 15 slik na minuto (300 x 300 dpi)		
<b>Sivine</b>	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)		
<b>Združljivost</b>	256 odtenkov		
<b>Najv. širina skeniranja</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Skeniranje v osebni računalnik</b>	216 mm		
<b>Skeniranje v oblak</b>	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja <sup>5</sup>		
<b>Faksiranje (samo MF237w)</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>2</sup>	<b>Programska oprema in upravljanje tiskalnika</b>	
<b>Hitrost modema</b>	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran <sup>3</sup> )	<b>Osnovne funkcije</b>	Od 500 do 2500 strani na mesec
<b>Način sprejemanja</b>	Samo faks, samodejni preklop med faksom in telefonom, odzivnik, ročno	<b>Priporočena mesečna naklada</b>	Najv. 15.000 strani na mesec <sup>6</sup>
<b>Ločljivost faksa</b>	Običajno: 200 x 100 dpi Drobno: 200 x 200 dpi Fotografije: 200 x 200 dpi Super fino: 200 x 400 dpi	<b>Delovni cikel</b>	<b>MF231:</b> 128 MB <b>MF232w in MF237w:</b> 256 MB
<b>Pomnilnik faksa</b>	Do 256 strani <sup>3</sup>	<b>Pomnilnik</b>	<b>MF231 in MF232w:</b> 5-vrstični črno-beli LCD-zaslon <b>MF237w:</b> 6-vrstični črno-beli LCD-zaslon na dotik
<b>Hitro izbiranje</b>	Do 104 klici	<b>Nadzorna plošča</b>	<b>MF231 in MF232w:</b> 390 mm x 371 mm x 312 mm <b>MF237w:</b> 390 mm x 371 mm x 360 mm
<b>Izbiranje skupin/ciljev</b>	Največ 103 številke/največ 50 ciljev v eni skupini	<b>Dimenziije s pladnji (Š x G x V)</b>	<b>MF231 in MF232w:</b> 590 mm x 796 mm x 722 mm <b>MF237w:</b> 629 mm x 796 mm x 730 mm
<b>Zaporedno oddajanje</b>	Največ 114 ciljev	<b>Prostor za namestitev (Š x G x V)</b>	<b>MF231:</b> pribl. 10,1 kg <b>MF232w:</b> pribl. 10,2 kg <b>MF237w:</b> pribl. 11,4 kg
<b>Rezervni pomnilnik</b>	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)	<b>Teža</b>	Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije) 220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
<b>Druge funkcije</b>	Posredovanje faksov, dvojni dostop, oddaljeni sprejem, faksiranje iz osebnega računalnika (samo oddajanje), DRPD, ECM, samodejno ponovno izbiranje, poročila o aktivnosti faksa, poročila o rezultatih aktivnosti faksa, poročila o upravljanju aktivnosti faksa	<b>Delovno okolje</b>	
<b>Delo z mediji</b>	<b>MF231 in MF232w:</b> plaski <b>MF237w:</b> plaski skener in samodejni podajalnik dokumentov (SPD)	<b>Napajanje</b>	
<b>Vrsta skenerja</b>	<b>MF231 in MF232w:</b> Kaseta za 250 listov Večnamenski pladenj za 1 list Samodejni podajalnik dokumentov za 35 listov		
<b>Podajanje papirja (standardno)</b>	<b>MF237w:</b> Kaseta za 250 listov Večnamenski pladenj za 1 list Samodejni podajalnik dokumentov za 35 listov		

**Canon**

## Tehnične specifikacije

**Poraba energije****MF231:**

Največ: približno 1120 W  
Stanje pripravljenosti: približno 4,2 W  
Način mirovanja: približno 1,2 W  
Med izklopiljenim napajanjem: 0,5 W ali manj  
Običajna poraba električne energije (TEC): 0,6 kWh na teden  
Čas nedejavnosti, preden naprava preklopi v način mirovanja: 1-30 min (privzeto: 1 min)  
Čas nedejavnosti, preden se naprava samodejno izklopi: 4 ure (privzeto)

**MF232w:**

Največ: približno 1120 W  
Stanje pripravljenosti: približno 4,2 W  
Način mirovanja: približno 1,2 W<sup>7</sup>  
Med izklopiljenim napajanjem: 0,5 W ali manj  
Običajna poraba električne energije (TEC): 0,7 kWh na teden  
Čas nedejavnosti, preden naprava preklopi v način mirovanja: 1-30 min (privzeto: 1 min)  
Čas nedejavnosti, preden se naprava samodejno izklopi: 4 ure (privzeto)

**MF237w:**

Največ: približno 1120 W  
Stanje pripravljenosti: približno 5,1 W  
Način mirovanja: približno 1,2 W<sup>7</sup>  
Med izklopiljenim napajanjem: 0,5 W ali manj  
Običajna poraba električne energije (TEC): 0,7 kWh na teden  
Čas nedejavnosti, preden naprava preklopi v način mirovanja: 1-30 min (privzeto: 1 min)  
Čas nedejavnosti, preden se naprava samodejno izklopi: 4 ure (privzeto)

**Ravni hrupa****Hrupnost<sup>8</sup>:**

Med delovanjem: 51 dB pri črno-belem tiskanju  
V načinu pripravljenosti: neslišno

**Zvočna moč<sup>8</sup>:**

Med delovanjem: 66 dB ali manj pri črno-belem tiskanju  
V načinu pripravljenosti: 43 dB ali manj

**Potrošni material****Kartuše**

Kartuša 737 (2400 strani)<sup>9</sup><sup>10</sup>

**Dodatna oprema**

Samo MF237w: KOMPLET TEL 6 (telefonska slušalka)

**Opombe**

<sup>[1]</sup> Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF

<sup>[2]</sup> Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF (za vse modele) ali aplikacijo Canon PRINT Business (samo za MF232w in MF237w)

<sup>[3]</sup> Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1

<sup>[4]</sup> Samo spletna distribucija. Linux podpira tiskanje (za vse modele) in skeniranje (samo za MF237w)

<sup>[5]</sup> Omrežno skeniranje ni podprt.

<sup>[6]</sup> Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

<sup>[7]</sup> V brezžičnem načinu bo poraba 2,0 W.

<sup>[8]</sup> Preizkušeno v skladu s standardom ISO7779 in navedeno v skladu s standardom ISO9296.

<sup>[9]</sup> Glede na ISO/IEC 19752.

<sup>[10]</sup> Tiskalniku je priložena začetna kartuša (za 900 listov)

**i-SENSYS** MF231 MF232w MF237w

•  
Hitri in zanesljivi večnamenski črno-beli laserski tiskalniki – popolni za uporabo doma in v majhnih pisarnah.

Visokokakovostno tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje<sup>1</sup> s kompaktnimi črno-beli laserskimi tiskalniki – hitra, zanesljiva in enostavna uporaba.

Datum začetka prodaje: 1. november 2016



**Podrobnosti o izdelku:**

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS MF231	1418C051AA	4549292065411
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	4549292065350
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	4549292065237

**Izbirna dodatna oprema:**

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
Komplet telefona 6, EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Komplet telefona 6, ZK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Komplet telefona 6, JA (CW)	0752A064AA	4960999453927

**Potrošni material:**

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša 737	9435B002AA	4549292014501

**Meritve/logistične informacije:**

Ime izdelka	Koda Mercury	Oblika paketa	Količina na paket	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Višina (mm)	Teža (kg)
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	Škatla	1	532	505	483	17
		Paleta	8	1070	1016	968	137
			12	1070	1016	1451	205
		Zabojnik, 40 čevljev, HC	440				

Ime izdelka	Koda Mercury	Oblika paketa	Količina na paket	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Višina (mm)	Teža (kg)
i-SENSYS MF231	1418C051AA	Škatla	1	532	505	420	15
		Paleta	8	1070	1016	842	121
			12	1070	1016	1262	181
		Zabojnik, 40 čevljev, HC	440				

**Vsebina embalaže**

- Glavna enota
- Canonova začetna kartuša
- Napajalni kabel
- Začetna navodila
- DVD plošča z uporabniško programsko opremo
- Garancijska kartica
- Telefonski kabel

Opomba:

<sup>1</sup> samo pri MF237w

**Canon**