

Profesionalni in povezljivi spremljevalci za pisarne s funkcijami tiskanja, kopiranja, skeniranja in pošiljanja faksov¹.

Povezljivi črno-beli laserski tiskalniki, ki ponujajo možnosti tiskanja, kopiranja, skeniranja in pošiljanja faksov¹ ter napredne možnosti za mobilne uporabnike. Popolna rešitev za majhne delovne skupine.



MF244dw



MF247dw



MF249dw

Idealni za povezane majhne pisarne

- Brežžična in ethernetna povezava ter podpora za PCL6 za preprosto integracijo v omrežna okolja.
- Tehnologija hitrega prvega natisa, ki zagotavlja preklon tiskalnika iz načina mirovanja, hitro tiskanje 27 strani na minuto in samodejno obojestransko tiskanje poskrbijo za visoko produktivnost pisarne.

Pametni telefon? Tablični računalnik? Nič lažjega

- Brežžična podpora za Mopria™ (Android), Apple AirPrint™ (iOS) in program Canon PRINT Business (Android in iOS).

Izboljšano sodelovanje s podporo za oblak

- Skeniranje v oblak s pritiskom enega gumba z uporabo pripomočka za skeniranje MF.
- Tiskanje in skeniranje dokumentov iz priljubljenih storitev shranjevanja v oblaku s programom Canon PRINT Business.
- Povezava z računom Google Cloud Print v le nekaj sekundah.

Nadzor iz računalnika in mobilne naprave

- Enostaven dostop do informacij o tiskalniku, spreminjanje nastavitev omrežja, nastavitev imenika in preverjanje ravni tonerja.

Hitro skeniranje in skupna raba dokumentov¹

- Dokumente skenirajte in pošljite v e-pošto ali omrežni pogon neposredno iz naprave, brez uporabe računalnika.
- Obojestranski skener, ki prihrani čas, zajame obe strani dokumenta v enem opravilu².

Trajnostna zmogljivost

- Poročila ekološkega načina tiskalnika omogočajo nadzor porabe papirja in energije.
- Funkcija samodejnega obojestranskega tiskanja zagotavlja čim nižjo vsakodnevno porabo papirja.

Opomba:

¹pri modelih MF247dw in MF249dw

² samo pri modelu MF249dw

Poraba energije

MF244dw:

Največ: približno 1150 W
Stanje pripravljenosti: približno 4,1 W
Način mirovanja: približno 1,3 W⁸
Med izklopljenim napajanjem: 0,5 W ali manj
Običajna poraba električne energije (TEC): 0,8 kWh na teden
Čas nedejavnosti, preden naprava preklopi v način mirovanja: 1–30 min (privzeto: 1 min)
Čas nedejavnosti, preden se naprava samodejno izklopi: 4 ure (privzeto)

MF247dw in MF249dw:

Največ: približno 1150 W
Stanje pripravljenosti: približno 5,7 W
Način mirovanja: približno 1,3 W⁸
Med izklopljenim napajanjem: 0,5 W ali manj
Običajna poraba električne energije (TEC): 0,8 kWh na teden
Čas nedejavnosti, preden naprava preklopi v način mirovanja: 1–30 min (privzeto: 1 min)
Čas nedejavnosti, preden se naprava samodejno izklopi: 4 ure (privzeto)

Ravni hrupa

MF244dw in MF247dw:

Hrupnost⁹:
Med delovanjem: 52 dB pri črno-belem tiskanju
V načinu pripravljenosti: neslišno

Zvočna moč⁹:
Med delovanjem: 66 dB ali manj pri črno-belem tiskanju
V načinu pripravljenosti: 43 dB ali manj

MF249dw:

Hrupnost⁹:
Med delovanjem: 51 dB pri črno-belem tiskanju
V načinu pripravljenosti: neslišno

Zvočna moč⁹:
Med delovanjem: 66 dB ali manj pri črno-belem tiskanju
V načinu pripravljenosti: 43 dB ali manj

Potrošni material

Kartuše

Kartuša 737 (2400 strani ¹⁰)¹¹

Dodatna oprema

Samo MF247dw in MF249dw:
KOMPLET TEL 6 (telefonska slušalka)

Opombe

^[1] Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz programa.

^[2] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF.

^[3] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali programom Canon PRINT Business.

^[4] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1

^[5] Omrežno skeniranje ni podprto.

^[6] Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje (za vse modele) in skeniranje (za modela MF244dw in MF249dw).

^[7] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

^[8] V brezžičnem načinu bo poraba 2,1 W.

^[9] Preizkušeno v skladu s standardom ISO7779 in navedeno v skladu s standardom ISO9296.

^[10] Glede na ISO/IEC 19752.

^[11] Tiskalniku je priložena začetna kartuša (za 900 listov).

Profesionalni in povezljivi spremljevalci za pisarne s funkcijami tiskanja, kopiranja, skeniranja in pošiljanja faksov¹.

Povezljivi črno-beli laserski tiskalniki, ki ponujajo možnosti tiskanja, kopiranja, skeniranja in pošiljanja faksov¹ ter napredne možnosti za mobilne uporabnike. Popolna rešitev za majhne delovne skupine.



Datum začetka prodaje: 1. november 2016

Podrobnosti o izdelku:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	4549292065060
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA	4549292064933

Izbirna dodatna oprema:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
Komplet telefona 6, EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Komplet telefona 6, ZK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Komplet telefona 6, JA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Potrošni material:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša 737	9435B002AA	4549292014501

Meritve/logistične informacije:

Ime izdelka	Koda Mercury	Oblika paketa	Količina na paket	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Višina (mm)	Teža (kg)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	Škatla	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	Paleta	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA		12	1070	1016	1451	205
		Zabojnik, 40 čevljev, HC	440				

Vsebina embalaže

- Glavna enota
- Canonova začetna kartuša
- Napajalni kabel
- Začetna navodila
- DVD plošča z uporabniško programsko opremo
- Garancijska kartica
- Telefonski kabel