

Sort/hvid-multifunktionslaserprintere bygget til hurtighed og driftssikkerhed – ideelle til hjemmet og mindre kontorer

Kvalitetsprint, -kopiering, -scanning og -fax¹ med kompakte sort/hvid-laserprintere – hurtige, driftssikre og nemme at bruge.



MF231



MF232w



MF237w

Hurtigt print

- Printhastigheder på 23 sider/min. hjælper dig med at arbejde hurtigere.
- Med Quick First-Print starter printeren fra dvale og printer på et øjeblik.

Scanner med OCR

- Kopiér og gem digitale versioner af papirdokumenter med den indbyggede flatbed-scanner i høj opløsning og ADF².
- Konvertér scannede dokumenter til redigerbare, søgbare PDF-filer vha. den medfølgende OCR-software (Optical Character Recognition).

Print dokumenter fra din smartphone³

- Print fra dine mobile enheder med indbygget understøttelse af Mopria™, Apple AirPrint™ og Canons PRINT Business-app.
- Tilslut printeren til en Google Cloudprinter-konto på få sekunder.

Følg med fra din pc eller mobil³

- Få adgang til printerinformation, redigér netværksindstillinger, konfigurér adressebogen og kontrollér tonerniveauet – alt sammen fra Fjernbrugerinterfacet (RUI – Remote User Interface).

Forbedret bæredygtighed

- Få mindre spild takket være ECO-rapporter, som indeholder nyttig indsigt i printerens energiforbrug.
- Spar energi med Auto Off-funktionen og reduceret strømforbrug i dvale og standby.

Fodnote:

¹ kun på MF237w

² kun på MF237w

³ på MF232w og MF237w

Tekniske specifikationer

Maskintype	Sort/hvid Alt-i-En-laserprinter
Tilgængelige funktioner	MF231 og MF232w: Print, kopiering og scanning MF237w: Print, kopiering, scanning og fax
Printer	
Printhastighed	Enkelt-sided: Op til 23 sider/ minut (A4)
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printkvalitet	Op til 1200 x 1200 dpi
Printopløsning	600 x 600 dpi
First Print Out Time	Ca. 6,0 sekunder eller mindre
Printersprog	UFR II-LT
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)
Tonerbesparelsesfunktion	Ja
Avancerede printfunktioner	Kun MF232w og MF237w: Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin-in, Canons PRINT Business-app
Kopimaskine	
Kopieringshastighed	Enkelt-sided: Op til 23 sider/ minut (A4)
Første kopi (FCOT)	Ca. 9,0 sekunder eller mindre
Kopiopløsning	Op til 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekst/Foto, Tekst/Foto (High speed), Foto, Tekst
Flere kopier	Op til 999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Hukommelsessortering, 2 på 1, 4 på 1, kopiering af ID-kort
Scanner	
Type	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 x 600 dpi Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi
Scanningshastighed	MF231 og MF232w (Flatbed): Enkelt-sided sort/hvid: 3 sek./side (300 x 300 dpi) Enkelt-sided farve: 4 sek./side (300 x 300 dpi) MF237w (ADF): Enkelt-sided sort/hvid: 20 ipm (300 x 300 dpi) Enkelt-sided farve: 15 ipm (300 x 300 dpi)
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	256 niveauer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. scanningsbredde	216 mm
Scan til pc	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF ¹
Scan til cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²
Fax (MF237w)	
Modemhastighed	33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ³)
Modtagemetode	Kun fax, fax/tlf-automoskifter, svarstatus, manuel
Faxopløsning	Normal: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi
Faxhukommelse	Op til 256 sider ⁴
Hurtigkald	Op til 104 numre
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 103 numre/maks. 50 destinationer i en gruppe
Rundsending	Maks. 114 modtagere
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Andre funktioner	Videregående af fax, dobbelt adgang, fjernmodtagelse, pc-fax (kun TX), DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering
Mediehåndtering	
Scannertype	MF231 og MF232w: Flatbed MF237w: Flatbed og automatisk dokumentfremfører (ADF)
Papirinput (standard)	MF231 og MF232w: 250-arks kassette 1-arks universalbakke MF237w: 250-arks kassette 1-arks universalbakke 35-arks ADF

Papiroutput	Til 100 ark
Medietyper	Almindeligt papir, farvet papir, genbrugspapir, kraftigt papir, kontraktpapir, labels, kartotekskort, kuverter
Mediesteder	Kassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kuverter (COM10, DL, C5), brugerdefinerede størrelser: min. 76,2 mm x 210 mm Maks. 216 mm x 356 mm.
Mediesteder	Universalbakke: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kuverter (COM10, Monarch, DL, C5), Brugerdefinerede størrelser: min. 76,2 mm x 127 mm, maks. 216 x 356 mm.
Mediesteder	ADF (kun MF237w): A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Brugerdefinerede størrelser (B x L): Min. 105 mm x 148 mm, maks. 216 mm x 356 mm Kassette: 60 til 163 g/m ² Universalbakke: 60 til 163 g/m ² ADF (kun MF237w): 50 til 105 g/m ²
Mediesteder	ADF (kun MF237w): A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Brugerdefinerede størrelser (B x L): Min. 105 mm x 148 mm, maks. 216 mm x 356 mm Kassette: 60 til 163 g/m ² Universalbakke: 60 til 163 g/m ² ADF (kun MF237w): 50 til 105 g/m ²
Interface og software	
Interfacetype	MF231: USB 2.0 Hi-Speed MF232w og MF237w: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
Kompatibelt operativsystemer	MF231: Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 8 / Windows [®] 7 / Vista Mac OS X version 10.6 og derover / Linux ⁴ MF232w og MF237w: Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 8 / Windows [®] 7 / Server [®] 2012R2 ⁵ / Server [®] 2012 ⁵ / Server [®] 2008R2 ⁵ / Server [®] 2008 ⁵ / Server [®] 2003R2 ⁵ / Server [®] 2003 ⁵ / Vista Mac OS X-version 10.6 og derover / Linux ⁴
Netværksprotokol	Kun MF232w og MF237w: Print: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Scanning: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP Application Services: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP før SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed (kablet): IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec Sikkerhed (trådløst): WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Software- og printerstyring	MF231: Presto! Page Manager, MF Scan Utility, Tonerstatusværktøj MF232w og MF237w: Presto! Page Manager, MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), SSID Tool, Tonerstatusværktøj
Almindelige funktioner	
Anbefalet månedlig printvolumen	500-2.500 sider pr. måned
Arbejdsrytme	Maks. 15.000 sider pr. måned ⁶
Hukommelse	MF231: 128 MB MF232w og MF237w: 256 MB
Kontrolpanel	MF231 og MF232w: 5-linjers sort/hvid LCD-skærm MF237w: 6-linjers sort/hvid LCD-touchscreen
Mål inkl. bakker (B x D x H)	MF231 og MF232w: 390 mm x 371 mm x 312 mm MF237w: 390 mm x 371 mm x 360 mm
Installationsområde (B x D x H)	MF231 og MF232w: 590 mm x 796 mm x 722 mm MF237w: 629 mm x 796 mm x 730 mm
Vægt	MF231: Ca. 10,1 kg MF232w: Ca. 10,2 kg MF237w: Ca. 11,4 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Tekniske specifikationer

Strømforsbrug

MF231:

Maks: ca. 1120 W
Standby: ca. 4,2 W
Dvale: ca. 1,2 W
Slukket: 0,5 W eller mindre
TEC (Typical Electricity Consumption): 0,6 kWh/uge
Tid til dvale: 1-30 min. (standard 1 min.)
Tid til automatisk nedlukning: 4 timer (standard)

MF232w:

Maks: ca. 1120 W
Standby: ca. 4,2 W
Dvale: ca. 1,2 W
Slukket: 0,5 W eller mindre
TEC (Typical Electricity Consumption): 0,7 kWh/uge
Tid til dvale: 1-30 min. (standard 1 min.)
Tid til automatisk nedlukning: 4 timer (standard)

MF237w:

Maks: ca. 1120 W
Standby: ca. 5,1 W
Dvale: ca. 1,2 W
Slukket: 0,5 W eller mindre
TEC (Typical Electricity Consumption): 0,7 kWh/uge
Tid til dvale: 1-30 min. (standard 1 min.)
Tid til automatisk nedlukning: 4 timer (standard)

Støjniveauer

Lydtryk⁶:

I drift: 51 dB under sort/hvid-print
Standby: Lydløs

Lydeffekt⁶:

I drift: 66 dB eller derunder ved sort/hvid-print
Standby: 43 dB eller mindre

Forbrugsstoffer

Patroner

Patron 737 (2.400 sider⁹)¹⁰

Tilbehør

Kun MF237w: TEL 6 KIT (håndsæt til telefon)

Fodnoter

^[1] Scanning via MF Scan Utility.

^[2] Scanning via MF Scan Utility (alle modeller) eller Canon PRINT Business (kun MF232w og MF237w).

^[3] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.

^[4] Kun webdistribution. Linux understøtter print (alle modeller) og scanning (kun MF237w).

^[5] Netværksscanning understøttes ikke.

^[6] Arbejds cyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejds cyklus kan reducere produktets levetid.

^[7] Ved trådløs brug er forbruget 2,0 W.

^[8] Testet i overensstemmelse med ISO7779 og deklareret i henhold til ISO9296.

^[9] Baseret på ISO/IEC 19752.

^[10] Printer leveres med startpatron (900 sider).

Sort/hvid-multifunktionslaserprintere bygget til hurtighed og driftssikkerhed – ideelle til hjemmet og mindre kontorer.

Kvalitetsprint, -kopiering, -scanning og -fax¹ med kompakte sort/hvid-laserprintere – hurtige, driftssikre og nemme at bruge.

Startdato for salg: 1. november 2016



Produktdetaljer:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF231	1418C051AA	4549292065411
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	4549292065350
i-SENSYS MF237w DA	1418C113AA	8714574645698

Tilbehør:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Forbrugsstoffer:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 737	9435B002AA	4549292014501

Mål/logistikoplysninger:

Produktnavn	Mercury-kode	Emballagetype	Antal pr. pakke	Længde (mm)	Bredde (mm)	Højde (mm)	Vægt (kg)
i-SENSYS MF237w DA	1418C113AA	Kasse	1	532	505	483	17
		Palle	8	1.070	1.016	968	137
			12	1.070	1.016	1.451	205
		40 fods lukket container	440				

Produktnavn	Mercury-kode	Emballagetype	Antal pr. pakke	Længde (mm)	Bredde (mm)	Højde (mm)	Vægt (kg)
i-SENSYS MF231	1418C051AA	Kasse	1	532	505	420	15
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	Palle	8	1.070	1.016	842	121
			12	1.070	1.016	1.262	181
		40 fods lukket container	440				

Kassens indhold:

- Hovedenhed
- Canon startpatron
- Strømforsyningskabel
- Startvejledning
- Brugersoftware dvd-rom
- Garantibevis
- Telefonkabel