

Sort/hvitt multifunksjons laserskrivere bygget for hastighet og pålitelighet. De passer utmerket hjemme og på små kontorer.

Utmerkede utskrifts-, kopi-, skanne- og faksfunksjoner<sup>1</sup> i kompakte sort/hvitt laserskrivere. De er raske, pålitelige og brukervennlige.



MF231



MF232w



MF237w

#### Rask utskriftsytelse

- Rask utskrift av 23 sider/min gjør at du kan jobbe raskt.
- Rask første utskrift gjør at skriveren våkner fra dvalemodus og begynner å skrive ut umiddelbart.

#### Skanner med OCR

- Kopier og lagre digitale versjoner av papirdokumenter med innebygd planskanner med høy oppløsning og automatisk dokumentmater<sup>2</sup>.
- Gjør skannede dokumenter om til PDF-filer du kan redigere og søke etter tekst i ved hjelp av den medfølgende optiske tegngjenkjenningsprogramvaren.

#### Skriv ut dokumenter fra smarttelefonen<sup>3</sup>

- Skriv ut fra mobile enheter med innebygd støtte for Mopria™, Apple AirPrint™ og Canon PRINT Business-appen.
- Koble skriveren til en Google Cloud Print-konto.

#### Overvåk fra PC eller mobil<sup>3</sup>

- Få tilgang til informasjon om skriveren, endre nettsinnstillinger, konfigurere adresseboken og kontroller tonernivåer. Alt kan gjøres fra det eksterne brukergrensesnittet.

#### Øk bærekraften

- Reduser avfallet deres ved hjelp av økorapportene. Der får du innsyn i hva du kan gjøre for å påvirke skriverens strømforbruk.
- Spar energi med funksjonen for automatisk avslåing og redusert strømforbruk i dvale- og hvilemodus.

Fotnote:

<sup>1</sup> bare på MF237w

<sup>2</sup> bare på MF237w

<sup>3</sup> på MF232w og MF237w

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Maskintype</b>	Svart-hvitt multifunksjon-laserskriver	<b>Papirutmating</b>	100 ark
<b>Tilgjengelige funksjoner</b>	<b>MF231 og MF232w:</b> Utskrift, kopiering og skanning <b>MF237w:</b> Utskrift, kopiering, skanning og faks	<b>Medietyper</b>	Vanlig papir, farget papir, resirkulert papir, tykt papir, bankpostpapir, etiketter, indeksskott, konvolutter
<b>Skriver</b>		<b>Medieformater</b>	<b>Kassett:</b> A4, A5, B5, juridisk, brev, bedrift, kunngjøring, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Envelop (COM10, DL, C5), egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 210 mm Maks. 216 mm x 356 mm
<b>Utskriftshastighet</b>	Enkeltidig: Opptil 23 sider per minutt (A4)		<b>Multiarkmater:</b> A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, indeksskott, konvolutt (COM10, Monarch, DL, C5), egendefinerte størrelser: Min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm
<b>Utskriftsmetode</b>	Sort-hvitt laserskriver		<b>ADM (bare for MF237w):</b> A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, egendefinerte størrelser (B x L): Min. 105 mm x 148 mm, maks. 216 mm x 356 mm
<b>Utskriftskvalitet</b>	Opptil 1200 x 1200 dpi		<b>Kassett:</b> 60-163 g/m <sup>2</sup> <b>Multiarkmater:</b> 60 til 163 g/m <sup>2</sup> <b>ADM (bare for MF237w):</b> 50-105 g/m <sup>2</sup>
<b>Utskriftsoppløsning</b>	600 x 600 dpi		
<b>Tid til første utskrift</b>	Ca. 6,0 sekunder eller mindre		
<b>Skriverspråk</b>	UFR II-LT		
<b>Utskriftsmargen</b>	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutter)		
<b>Tonersparemodus</b>	Ja		
<b>Avanserte utskriftsfunksjoner</b>	<b>Bare MF232w og MF237w:</b>  Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app	<b>Medievekt</b>	
		<b>Grensesnitt og programvare</b>	
<b>Kopimaskin</b>		<b>Grensesnitttype</b>	
<b>Kopieringshastighet</b>	Enkeltidig: Opptil 23 sider per minutt (A4)		
<b>Tid til første kopi (FCOT)</b>	Ca. 9,0 sekunder eller mindre		
<b>Kopioppløsning</b>	Opptil 600 x 600 dpi		
<b>Kopieringsinnstillinger</b>	Text/Photo, Text/Photo (høy hastighet), Photo, Text		
<b>Flere kopier</b>	Opptil 999 kopier	<b>Støttet operativsystem</b>	
<b>Forstørring/forminsking</b>	25-400 % i intervaller på 1 %		
<b>Andre funksjoner</b>	Minnesortering, 2 på 1, 4 på 1, ID-kortkopiering		
<b>Skanner</b>		<b>Nettverksprotokoll</b>	
<b>Type</b>	Farge		
<b>Skanneoppløsning</b>	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi		
<b>Skannehastighet</b>	<b>MF231 og MF232w (planskanner):</b> Enkeltidig, sort/hvitt: 3 sek/side (300 x 300 dpi) Enkeltidig, farger: 4 sek/side (300 x 300 dpi) <b>MF237w (ADM):</b> Enkeltidig, sort/hvitt: 20 bilder/minutt (300 x 300 dpi) Enkeltidig, farger: 15 bilder/minutt (300 x 300 dpi)		
<b>Farger/nyanser</b>	24/24 bit (inn/ut)		
<b>Gråtoner</b>	256 nivåer		
<b>Kompatibilitet</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Maks. skannebredde</b>	216 mm		
<b>Skann til PC</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompakt PDF / søkbar PDF <sup>1</sup>		
<b>Skann til nettsky</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>2</sup>		
<b>Faks (bare MF237w)</b>			
<b>Modemhastighet</b>	33,6 kbps (opptil 3 sekunder/side <sup>3</sup> )		
<b>Mottaksmodus</b>	Kun faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell		
<b>Faksoppløsning</b>	Normal: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi		
<b>Faksminne</b>	Opptil 256 sider <sup>3</sup>		
<b>Hurtignumre</b>	Opptil 104 numre		
<b>Grupperending/mottakere</b>	Maks. 103 numre / maks. 50 mål i én gruppe		
<b>Serierending</b>	Maks. 114 mottakere		
<b>Sikkerhets kopi av minne</b>	Permanente sikkerhetskopier av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)		
<b>Andre funksjoner</b>	Videresending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak, PC-faks (kun sending), DRPD, ECM, automatisk repetisjon, faksaktivitetsrapporter, resultatrapporter for faksaktivitet, administrasjonsrapporter for faksaktivitet		
<b>Medie håndtering</b>			
<b>Skannertype</b>	<b>MF231 og MF232w:</b> Planskanner <b>MF237w:</b> Planskanner og automatisk dokumentmater		
<b>Papirutmating (standard)</b>	<b>MF231 og MF232w:</b> 250-arks papirkassett 1-arks multiarkmater <b>MF237w:</b> 250-arks papirkassett 1-arks multiarkmater 35 arks automatisk dokumentmater	<b>Programvare og skriveradministrasjon</b>	
		<b>Generelle funksjoner</b>	
		<b>Anbefalt utskriftsvolum pr. måned</b>	500-2500 sider per måned
		<b>Arbeidssyklus</b>	Maks. 15 000 sider per måned <sup>4</sup>
		<b>Minne</b>	<b>MF231:</b> 128 MB <b>MF232w og MF237w:</b> 256 MB
		<b>Betjeningspanel</b>	<b>MF231 og MF232w:</b> 5 linjers sort/hvitt LCD <b>MF237w:</b> 6-linjers sort/hvitt LCD-berøringsskjerm
		<b>Mål med papirskuffer (B x D x H)</b>	<b>MF231 og MF232w:</b> 390 x 371 x 312 mm <b>MF237w:</b> 390 x 371 x 360 mm
		<b>Installasjonsplass (B x D x H)</b>	<b>MF231 og MF232w:</b> 590 x 796 x 722 mm <b>MF237w:</b> 629 x 796 x 730 mm
		<b>Vekt</b>	<b>MF231:</b> ca. 10,1 kg <b>MF232w:</b> ca. 10,2 kg <b>MF237w:</b> ca. 11,4 kg
		<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20-80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
		<b>Strømkilde</b>	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

## Tekniske spesifikasjoner

### Strømforsbruk

#### MF231:

Maksimum: ca. 1120 W  
Hvilemodus: ca. 4,2 W  
Dvalemodus: ca. 1,2 W  
Strøm av: 0,5 W eller mindre  
Vanlig strømforsbruk (TEC): 0,6 kWh/uke  
Inaktivitet kreves for å aktivere dvalemodus: 1-30 minutter (standard: 1 minutt)  
Inaktivitet kreves for å aktivere automatisk avslåing: 4 timer (standard)

#### MF232w:

Maksimum: ca. 1120 W  
Hvilemodus: ca. 4,2 W  
Dvalemodus: ca. 1,2 W<sup>1)</sup>  
Strøm av: 0,5 W eller mindre  
Vanlig strømforsbruk (TEC): 0,7 kWh/uke  
Inaktivitet kreves for å aktivere dvalemodus: 1-30 minutter (standard: 1 minutt)  
Inaktivitet kreves for å aktivere automatisk avslåing: 4 timer (standard)

#### MF237w:

Maksimum: ca. 1120 W  
Hvilemodus: ca. 5,1 W  
Dvalemodus: ca. 1,2 W<sup>2)</sup>  
Strøm av: 0,5 W eller mindre  
Vanlig strømforsbruk (TEC): 0,7 kWh/uke  
Inaktivitet kreves for å aktivere dvalemodus: 1-30 minutter (standard: 1 minutt)  
Inaktivitet kreves for å aktivere automatisk avslåing: 4 timer (standard)

### Lydnivåer

Lydtrykk<sup>3)</sup>  
Aktiv: 51 dB ved sort/hvitt utskrift  
Hvilemodus: lydløs

Lydstyrke<sup>4)</sup>  
Aktiv: 66 dB eller mindre ved sort/hvitt-utskrift  
Hvilemodus: 43 dB eller mindre

### Forbruksartikler

#### Kassetter

Kassett 737 (2400 sider<sup>5)</sup>)<sup>6)</sup>

#### Tilbehold

Bare MF237w: TEL 6-SETT (sett for håndfri telefonbruk)

### Fotnoter

<sup>[1]</sup> Skann ved hjelp av MF Scan Utility

<sup>[2]</sup> Scan ved hjelp av MF Scan Utility (for alle modeller) eller Canon PRINT Business (bare for MF232w og MF237w)

<sup>[3]</sup> Basert på ITU-T-standard skjema nr. 1

<sup>[4]</sup> Kun Internett-distribusjon. Linux støtter utskrift (for alle modeller) og skanning (bare for MF237w)

<sup>[5]</sup> Nettverksskanning støttes ikke

<sup>[6]</sup> Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid

<sup>[7]</sup> I trådløs modus er forbruket 2,0W

<sup>[8]</sup> Testet i samsvar med ISO7779 og angitt i henhold til ISO9296

<sup>[9]</sup> Basert på ISO/IEC 19752

<sup>[10]</sup> Skriver leveres med startkassett (900 sider)

Sort/hvitt multifunksjons laserskrivere bygget for hastighet og pålitelighet. De passer utmerket hjemme og på små kontorer.

Utmerkede utskrifts-, kopi-, skanne- og faksfunksjoner<sup>1</sup> i kompakte sort/hvitt laserskrivere. De er raske, pålitelige og brukervennlige.



Startdato for salg: 1. november 2016

#### Produktdetaljer:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF231	1418C051AA	4549292065411
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	4549292065350
i-SENSYS MF237w NO	1418C113AA	8714574645698

#### Valgfritt tilbehør:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A065AA	4960999537214
Telefonsett (Telephone 6 Kit UK (CW))	0752A063AA	4960999453897
Telefonsett (Telephone 6 Kit SA (CW))	0752A064AA	4960999453927

#### Forbruksartikler:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 737	9435B002AA	4549292014501

#### Mål- og logistikkinformasjon:

Produktnavn	Mercury-kode	Emballasje	Antall per pakke	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (kg)
i-SENSYS MF237w NO	1418C113AA	Boks	1	532	505	483	17
		Pall	8	1070	1016	968	137
			12	1070	1016	1451	205
		Beholder 40 fot HC	440				

Produktnavn	Mercury-kode	Emballasje	Antall per pakke	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (kg)
i-SENSYS MF231	1418C051AA	Boks	1	532	505	420	15
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	Pall	8	1070	1016	842	121
			12	1070	1016	1262	181
		Beholder 40 fot HC	440				

#### Innholdet i esken

- Hovedenhet
- Canons startkassett
- Strømkabel
- Startveiledning
- DVD-ROM brukerprogramvare
- Garantikort
- Telefonledning

Fotnote:  
<sup>1</sup> bare på MF237w