

RASK, KOMPAKT OG BRUKERVENNLIG SERIE MED SORT-HVITT- SKRIVERE SOM ER IDEELLE FOR BRUK PÅ HJEMMEKONTORER

LBP110-serien, som er ideell for bruk på hjemmekontorer, inkluderer førsteklasses sort-hvitt-skrivere med en kompakt og stilig finish. Skriverne er bruker- og mobilvennlige og har en svært effektiv kassett



LBP112



LBP113w

Kontoret er kanskje lite, men det er ikke ambisjonene dine for bedriften. Derfor trenger du en skriver som kan hjelpe deg med å ta bedriften til nye høyder. En skriver som er kompakt nok til et delt kontor eller hjemmekontor.

- Kompakt design med en stilig og sort finish som passer inn på ethvert hjemmekontor
- Støtte for en rekke mobile enheter. Inkluderer AirPrint- og Mopria-kompatibilitet som sikrer sømløs integrering med iOS- og Android-enheter (bare LBP113w)
- Kan skrive ut opptil 22 sider per minutt og dermed øke produktiviteten i bedriften
- Innskuffkapasitet på opptil 150 ark – sparer tid på større utskriftsjobber
- Skriveren har kort tid til første utskrift – mindre enn 7 sekunder – og er dermed optimalisert for brukere som skriver ut lite og ofte
- Inkluderer Canons avanserte originale kassett som leverer opptil 1600 sider før den må byttes
- Teknologi for automatisk seglfjerning sikrer mindre søl under installasjon
- MS-toner (Magnetic Sphere) leverer raskere utskrifter og lavere strømforbruk
- Lett tilgjengelig informasjon via 5-linjers LCD-skjerm, inkludert overvåking av toner (bare LBP113w)
- Kostnadsfri Canon PRINT Business-app muliggjør mobilutskrift (bare LBP113w)

NØKKELFUNKSJONER

22
Black
ppm

22 sider per minutt
Høy utskriftshastighet



Wireless Printing

Tilkoblingsmuligheter
Direkte trådløs tilkobling
(bare LBP113w)



5 line

LCD-skjerm
Enkelt brukergrensesnitt
(bare LBP113w)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

I-SENSYS LBP112 / LBP113w

SKRIVERMOTOR

| | |
|-----------------------------------|--|
| Utskriftshastighet | Enkeltidig: opptil 22 sider/min (A4) |
| Utskriftsmetode | Laserutskrift i svart-hvitt |
| Utskriftskvalitet | Opptil 2400 tilsvarende x 600 dpi |
| Utskriftsoppløsning | Opptil 600 x 600 dpi |
| Oppvarmingstid | Ca. 15 sekunder eller mindre fra strømmen slås på |
| Tid første utskrift | Ca. 6,5 sekunder |
| Anbefalt utskriftsvolum per måned | 150-1500 sider per måned |
| Arbeidssyklus | Maks. 10 000 sider per måned ¹ |
| Utskriftsmargen | 5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutter) |
| Avanserte utskriftsfunksjoner | Bare LBP113w: Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app |

MEDIEHÅNTERING

| | |
|------------------------------|---|
| Papirmating (standard) | 150-arks kassett |
| Papirmating (tilleggsutstyr) | |
| Papirutmating | 50 ark |
| Medietyper | Vanlig papir, gjenvunnet papir, tykt papir, bankpostpapir, etiketter, konvolutter |
| Medieformater | Kassett: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, konvolutt (COM10, Monarch, DL, C5), egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 mm x 355,6 mm. |
| Medievekt | Kassett: 60 til 163 g/m ² |
| Tosidig utskrift | |

GENERELLE FUNKSJONER

| | |
|-----------------|---|
| Strømkrav | 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Strømforbruk | Maksimum: ca. 900 W Hvilemodus: ca. 2,7 W Dvalemodus: ca. 0,4 W Strøm av: 0,5 W eller mindre Vanlig strømforbruk (TEC): LBP112 0,5 kWh/uke LBP113w 0,6 kWh/uke Inaktivitet kreves for å aktivere dvalemodus: 1-30 minutter (standard: 1 minutt) Inaktivitet kreves for å aktivere automatisk avslåing: 4 timer (standard) Lot 26 http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Lydnivå | Lydstyrke ² : Aktiv: 47 dB ved utskrift i sort-hvitt Hvilemodus: lydløs Lydstyrke ³ : Aktiv: 69,6 dB eller mindre ved utskrift i sort-hvitt Ventemodus: I/T |
| Mål (B x D x H) | 376 x 291 x 222 mm |
| Vekt | LBP112: ca. 5,9 kg LBP113w: ca. 6,0 kg |
| Driftsmiljø | Temperatur: 10-30 °C Fuktighet: 20-80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse) |
| Betjeningspanel | LBP112: 4 LED-indikatorer, 3 betjeningsknapper LBP113w: 5-linjers LCD |

KONTROLLER

| | |
|--------------------------------------|---|
| Prosesorhastighet | LBP112: 175 MHz LBP113w: 40 MHz |
| Minne | LBP112: 128 MB LBP113w: 256 MB |
| Skriverspråk | UFR II-LT |
| Skrifter | |
| Grensesnitt og tilkobling | LBP112: USB 2.0 Hi-Speed LBP113w: USB 2.0 Hi-Speed, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling |
| Programvare og skriveradministrasjon | LBP112: Verktøy for tonerstatus LBP113w: Eksternt brukergrensesnitt (RUI), Verktøy for tonerstatus |
| Støttede operativsystemer | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X versjon 10.8.5 og nyere / Mac OS 10.13 og nyere Linux ⁵ |

FORBRUKSARTIKLER

| | |
|---------------------|---|
| Alt i ett-kassetter | Kassett 047 (1600 sider ⁴) Trommelkassett 049: 12 000 sider ⁵ |
|---------------------|---|

TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR

Utstyr

Merknader:

¹Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuelt bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid

²Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er lavere enn de absolutte standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO 7779

³Internett-distribusjon er bare tilgjengelig fra desember 2018.

⁴Basert på ISO/IEC 19752

⁵Skriveren leveres med startkassett (700 sider), trommelkassett 049 (12 000 sider)

Canon Norge AS
Hallagerbakken 110
Postboks 33 Holmlia
1201 OSLO
Tlf. +47 2262 9200
canon.no

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2018

Canon

**RASK, KOMPAKT OG BRUKERVENNLIG SERIE
MED SORT-HVITT-SKRIVERE SOM ER IDEELLE
FOR BRUK PÅ HJEMMEKONTORER**

i-SENSYS LBP112 / LBP113w

LBP110-serien, som er ideell for bruk på hjemmekontorer, inkluderer førsteklasses sort-hvitt-skrivere med en kompakt og stilig finish. Skriverne er bruker- og mobilvennlige og har en svært effektiv kassett

Salgsstart: oktober 2018



PRODUKTDETALJER:

| PRODUKTNAVN | Mercury-kode | EAN-kode |
|------------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS LBP113w | 2207C001AA | 4549292089974 |
| i-SENSYS LBP112 | 2207C006AA | 4549292090017 |

FORBRUKSARTIKLER:

| PRODUKTNAVN | Mercury-kode | EAN-kode |
|--------------------|--------------|---------------|
| Tonerkassett 047 | 2164C002AA | 4549292088793 |
| Trommelkassett 049 | 2165C001AA | 4549292088816 |