### i-SENSYS LBP112 / LBP113w

# БЫСТРЫЙ, КОМПАКТНЫЙ И ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧЕРНОБЕЛЫЙ ПРИНТЕР, КОТОРЫЙ ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОФИСА

В серию однофункциональных черно-белых принтеров премиум-класса LBP110 входят устройства с компактным и стильным дизайном, которые идеально подходят для домашних офисов. Они оснащены сверхэффективным картриджем и поддерживают подключение к мобильным устройствам, что обеспечивает простой процесс использования





### **LBP112**

LBP113w

У вашей компании может быть маленький офис, но у нее должны быть большие амбиции. Именно поэтому вам нужен принтер, способный вывести ваш бизнес на новый уровень и компактный настолько, чтобы его можно было разместить даже в небольшом или домашнем офисе.

- Для этих компактных и стильных устройств черного цвета найдется место в любом домашнем офисе
- Универсальная поддержка мобильных устройств. Поддержка AirPrint и Mopria обеспечивает простую интеграцию с устройствами iOS и Android (только на модели LBP113w)
- Скорость печати до 22 страниц в минуту повышает производительность бизнеса
- Емкость входного лотка до 150 листов сэкономит время при печати больших тиражей
- Оптимизировано для пользователей, часто печатающих небольшие объемы продукции — время выхода первого отпечатка составляет менее 7 секунд
- В комплект поставки входит новый оригинальный картридж Canon, который обеспечивает печать до 1600 страниц перед необходимостью замены
- Технология автоматического удаления предохранительной пломбы обеспечивает простую установку устройства
- MS-тонер со структурой из магнитных сфер обеспечивает быструю и энергоэффективную печать
- Доступ к информации (включая отслеживание уровня тонера) осуществляется через 5-строчный ЖК-дисплей (только на модели LBP113w)
- Бесплатное приложение Canon PRINT Business позволяет печатать с мобильных устройств (только на модели LBP113w)

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



22 страницы в минуту Высокая скорость печати



ЖК-дисплей Простой пользовательский интерфейс (только на модели LBP113w)



Возможности подключения Подключение Wireless Direct (только на модели LBP113w)



### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

## i-SENSYS LBP112 / LBP113w

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Скорость печати

Качество печати

Разрешение печати

Время разогрева

Время выхода первой страницы

Рекомендуемый ежемесячный объем печати

Производительность Поля печати

Дополнительные функции печати

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации) Устройство подачи бумаги

Вывод бумаги

Типы носителей

Форматы носителей

Плотность носителей

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питаник

Энергопотребление

Уровень шума

Габариты (Ш х Г х В)

Условия эксплуатации

Панель управления

Односторонняя: до 22 стр./мин (А4)

Монохромная лазерная печать

Эквивалентно 2400 x 600 точек на дюйм

Ло 600 x 600 точек на люйм

Прибл. не более 15 секунд с момента включения

Прибл. 6,5 сек

150-1500 страниц в месяц

Макс. 10 000 страниц в месяц<sup>1</sup>

По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)

Только на модели LBPIT3w:
Поддержка Google Cloud Print
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертификация Моргіа, подключаемый модуль
Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

Кассета для бумаги на 150 листов

На 50 листов

Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, документная бумага, ярлык, конверт

докумен ная бумана, ярлык, конверт Кассета: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

Кассета: 60-163 г/м²

220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Максимум: прибл. 900 Вт Режим ожидания: прибл. 2,7 Вт Спящий режим: прибл. 0,4 Вт Выключенное питание: не более 0,5 Вт Обычное потребление энергии: LBP112 — 0,5 кВт ч в

Объяние попределение энері им. LBPI12 — 0,5 кВ1 ч в неделю LBPI13W — 0,6 кВт ч в неделю Время бездействия до перехода в спящий режим: 1-30 мин (по умолчанию: 1 мин) Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию) Lot 26 http://www.canon-europe.com/For\_Work/Lot26/index.aspx

Звуковое давление<sup>2</sup>: Рабочий режим: 47 дБ при черно-белой печати Режим ожидания: без шума

Звуковая мощность<sup>2</sup>: Рабочий режим: не более 69,6 дБ при черно-белой

печати Режим ожидания: Н/Д

376 x 291 x 222 мм

LBP112: прибл. 5,9 кг LBP113w: прибл. 6,0 кг

Температура: 10-30 °C Относительная влажность: 20-80% (без конденсации)

LBP112: 4 светодиодных индикатора, 3 кнопки

управления LBP113w: 5-строчный ЖК-дисплей

КОНТРОЛЛЕР

Частота процессора

Память

Языки интерфейса принтера

Интерфейс и подключение

Программное обеспечение и управление принтером

Совместимость с операционными системами

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Картриджи «Все в одном»

АКСЕССУАРЫ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименования

LBP112: 175 МГц LBP113w: 400 МГц

LBP112: 128 M5 LBP113w: 256 M5

UFRII-LT

LBP112: USB 2.0 Hi-Speed LBP113w: USB 2.0 Hi-Speed, беспроводной 802.11b/g/n, подключение Wireless Direct

LBP112: инструмент контроля уровня тонера LBP113w: удаленный пользовательский интерфейс (RUI), инструмент контроля уровня тонера

Windows\* 10 / Windows\* 8.1 / Windows\* 7 / Server\* 2016 / Server\* 2012R2 / Server\* 2008R2 / Server\* 2008 /

Мас OS X версии 10.8.5 и выше / Mac OS 10.13 и выше Linux<sup>3</sup>

Картридж 047 (1600 страниц<sup>4</sup>)<sup>5</sup> Барабанный картридж 049 (12 000 страниц<sup>4</sup>)<sup>5</sup>

Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.

[2] «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779.

[3] Распространяется только через Интернет; доступно с декабря 2018 года

[4] На основе стандарта ISO/IEC 19752.

[5] В комплект поставки принтера входит стартовый картридж (700 страниц) и барабанный картридж 049 (12 000 страниц).

Canon (UK) Ltd

Woodhatch Reigate Surrey RH2 8BF

Telephone No: 01737 220000 Facsimile No: 01737 220022

canon ru

Canon Inc. **Canon Europe** canon-europe.com

Russian edition © Canon Europa N.V., 2018



# БЫСТРЫЙ, КОМПАКТНЫЙ И ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ПРИНТЕР, КОТОРЫЙ ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОФИСА

# i-SENSYS LBP112 / LBP113w

В серию однофункциональных черно-белых принтеров премиум-класса LBP110 входят устройства с компактным и стильным дизайном, которые идеально подходят для домашних офисов. Они оснащены сверхэффективным картриджем и поддерживают подключение к мобильным устройствам, что обеспечивает простой процесс использования



Дата начала продаж: 1 октября 2018 г.

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Мегсигу	Код EAN
i-SENSYS LBP113w	2207C001AA	4549292089974
i-SENSYS LBP112	2207C006AA	4549292090017

### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Мегсигу	KOA EAN
Тонер-картридж 047	2164C002AA	4549292088793
Барабанный картридж 049	2165C001AA	4549292088816

