

i-SENSYS LBP112/LBP113w

SERIJA HITRIH, KOMPAKTNIH, UPORABNIKU PRIJAZNIH ČRNO-BELIH TISKALNIKOV, KI SO IDEALNI ZA DOMAČO PISARNO

Seriya LBP110, popolna za domače pisarne, vključuje vrhunske črno-bele namenske tiskalnike v kompaktnih, a elegantnih ohišjih. Tiskalniki so enostavni za uporabo, združljivi z mobilnimi napravami in opremljeni z izjemno učinkovitimi kartuškami.



LBP112



LBP113w

Morda je vaša pisarna majhna, vaše poslovne ambicije pa to vsekakor niso. Zato potrebujete tiskalnik, s katerim boste svoje posle ponesli na naslednjo raven – tiskalnik, ki bo dovolj kompakten za vsak dom ali skupne poslovne prostore.

- Kompaktna zasnova z elegantnim, črnim dizajnom, ki se nemoteno zlije z vašo domačo pisarno.
- Podpira velik nabor mobilnih naprav. Vključuje združljivost s programoma AirPrint in Mopria, ki zagotavljata enostavno integracijo z napravami s sistemom iOS in Android (samo za LBP113w).
- Omogoča tiskanje s hitrostjo do 22 strani na minuto, kar poveča vašo poslovno produktivnost.
- Kapaciteta podajanja do 150 listov – privarčuje s časom pri tiskanju večjih naklad.
- Optimiran je za uporabnike, ki pogosto tiskajo manjše količine dokumentov. Poleg tega zagotavlja hiter začetek tiskanja v manj kot 7 sekundah.
- Vključuje Canonovo napredno originalno kartušo, ki zagotavlja tiskanje do 1600 strani pred prvo zamenjavo.
- S tehnologijo za samodejno odstranitev tesnilnega traku se znebite odvečnih odpadkov med namestitvijo.
- MS (magnetno sferični) toner zagotavlja hitro tiskanje in manjšo porabo energije.
- Informacije so enostavno dostopne prek 5-vrstičnega LCD-zaslona, vključno s spremljanjem tonerja (samo za LBP113w).
- Brezplačna aplikacija Canon PRINT Business omogoča tiskanje iz mobilnih naprav (samo za LBP113w).

GLAVNE FUNKCIJE

22
Black
ppm

22 strani na minuto
Visoka hitrost tiskanja



Wireless Printing

Povezljivost
Povezava Wireless Direct
(samo za LBP113w)



5 line

LCD-zaslon
Enostaven uporabniški
vmesnik (samo za
LBP113w)

Canon

TISKALNI MEHANIZEM

Hitrost tiskanja	Enostransko: do 22 strani na minuto (A4)
Način tiskanja	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
Kakovost tiskanja	Do 2400 ekvivalentno × 600 dpi
Ločljivost tiskanja	Do 600 × 600 dpi
Čas ogrevanja	Približno največ 15 sekund od vklopa
Čas tiskanja prve strani	Približno 6,5 sekunde
Priporočena mesečna naklada	Od 150 do 1500 strani na mesec
Delovni cikel	Najv. 10.000 strani na mesec ¹
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)

Funkcije naprednega tiskanja	Samo za LBP113w: Pripravljenost za Google Cloud Print iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, program Canon PRINT Business
------------------------------	--

DELO Z MEDIJI

Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 150 listov
Podajanje papirja (izbirno)	
Izhod papirja	50 listov
Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, ovojnice
Velikosti medijev	Kaseta: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm
Teža medijev	Kaseta: od 60 do 163 g/m ²

Obojstransko tiskanje

OSNOVNE FUNKCIJE

Zahteve napajanja	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Poraba energije	Največ: pribl. 900 W Stanje pripravljenosti: približno 2,7 W* Način mirovanja: približno 0,4 W Med izklopljenim napajanjem: 0,5 W ali manj Običajna poraba električne energije (TEC): LBP112 0,5 kWh na teden LBP113w 0,6 kWh/teden Čas nedejavnosti, preden naprava preklopi v način mirovanja: 1-30 min (privzeto: 1 min) Čas nedejavnosti, preden se naprava samodejno izklopi: 4 ure (privzeto) Lot 26 http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Raven hrupa	Raven hrupa: Med delovanjem: 47 dB pri črno-belem tiskanju V načinu pripravljenosti: neslišno Zvočna moč: Med delovanjem: 69,6 dB ali manj pri črno-belem tiskanju V načinu pripravljenosti: ni na voljo
Mere (Š × G × V)	376 × 291 × 222 mm
Teža	LBP112: pribl. 5,9 kg LBP113w: pribl. 6,0 kg
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Nadzorna plošča	LBP112: 4 LED-indikatorja, 3 upravljalne tipke LBP113w: 5-vrstični LCD-zaslon

UPRAVLJALNIK

Hitrost procesorja	LBP112: 175 MHz LBP113w: 400 MHz
Pomnilnik	LBP112: 128 MB LBP113w: 256 MB
Jeziki tiskalnika	UFR II-LT
Pisave	
Vmesnik in povezljivost	LBP112: USB 2.0 Hi-Speed LBP113w: USB 2.0 Hi-Speed, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wireless Direct
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	LBP112: orodje za stanje tonerja LBP113w: oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI), orodje za stanje tonerja
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/različice Mac OS X 10.8.5 in novejša/Mac OS 10.13 in novejša Linux ³

POTROŠNI MATERIAL

Barvne kartuše vse v enem	Kartuša 047 (1600 strani) ⁴ Kartuša z bobnom 049 (12.000 strani) ⁵
---------------------------	---

DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI

Elementi

Opombe:

¹Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

²Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.

³Spletna distribucija je na voljo samo od decembra 2018.

⁴Glede na standard ISO/IEC 19752.

⁵Tiskalniku je priložena začetna kartuša (700 strani), kartuša z bobnom 049 (12.000 strani).

Canon Adria d.o.o.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 5308 710
Fax: +386 1 5380 745
canon.si

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2018

**SERIJA HITRIH, KOMPAKTNIH, UPORABNIKU
PRIJAZNIH ČRNO-BELIH TISKALNIKOV, KI SO
IDEALNI ZA DOMAČO PISARNO**

i-SENSYS LBP112/LBP113w

Serija LBP110, popolna za domače pisarne, vključuje vrhunske črno-bele namenske tiskalnike v kompaktnih, a elegantnih ohišjih. Tiskalniki so enostavni za uporabo, združljivi z mobilnimi napravami in opremljeni z izjemno učinkovitimi kartušami.

Datum začetka prodaje: oktober 2018



PODROBNOSTI O IZDELKU:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS LBP113w	2207C001AA	4549292089974
i-SENSYS LBP112	2207C006AA	4549292090017

POTROŠNI MATERIAL:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša s tonerjem 047	2164C002AA	4549292088793
Kartuše z bobnom 049	2165C001AA	4549292088816

Canon