

НАДЕЖДЕН И БЪРЗ ПЕЧАТ ОТ КОМПАКТНО ЕДНОФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО.



i-SENSYS LBP122dw

Canon i-SENSYS LBP122dw е надежен, бърз и сигурен принтер, предназначен да повиши производителността в малки офиси и у дома.



**МАКСИМАЛНА
ПРОДУКТИВНОСТ**



**ЛЕСНА
УПОТРЕБА**



**ЗАЩИТЕТЕ ВАЖНИ
ДОКУМЕНТИ**

Максимална продуктивност

Отпечатвайте разнообразни документи с поддръжка на малки формати, спестете време чрез двустранен печат и бързо отпечатвайте документи със скорост до 29 ppm.

Защитете важни документи

Уверете се, че вашите документи, устройства и мрежа са защитени от вируси или хакерски заплахи с цялостна защита. Функциите включват сигурно стартиране и ръководство за конфигуриране на сигурността.

Лесна употреба

Задавайте лесно настройки чрез интуитивния петредов LED дисплей и спестете време чрез незабавно използване без нужда от първоначално конфигуриране. Благодарение на стандартната поддръжка на Wi-Fi връзка се свързвайте лесно чрез Wi-Fi Direct и разпечатвайте от мобилното си устройство.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS LBP122dw

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ

Скорост на печат

Едностранно: До 29 ppm (A4)

Двустранно: До 18,5 ppm (A4)

Метод на печат

Монохромен лазерен печат

Качество на печат

До 2400 (еквивалентна) x 600 dpi

Време за закриване

Приблиз. 7,5 s или по-малко след вклочване

Време за извеждане на първата страница

Приблиз.: 5,4 s или по-малко (400 dpi)

Приблиз.: 7,1 s или по-малко (600 dpi)

150 - 1500 страници на месец

Препоръчителен месечен печатен обем

Макс. 20 000 страници на месец¹

Максимално натоварване

Бели полета при печат

4 mm - горе, 6 mm - долу, 5 mm - отляво и отясно,

5 mm - горе, долу, ляво и дясно

Усъвършенствани функции за печат

iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business

Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business

Поддръжка на Microsoft Universal Print

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Зареждане на хартия (стандартно)

Касета за 150 листа

Зареждане на хартия (опция)

Максимален капацитет за зареждане с хартия

Изход за хартия

50 листа

Типове печатни носители

Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, документна хартия, етикет, пощенска картичка, плик

Формат на печатните носители

Касета:
A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Плик (COM10, Monarch, DL, C5), Потребителски формати: мин., 76,0 mm x 127 mm
Макс. 216,0 mm x 356,0 mm

Грамажи на хартията

Касета: 60 до 163 g/m²

Двустранен печат

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Консумирана мощност

Максимум: приблиз. 1300 W
Активност (печат): Приблиз. 530 W
Готовност: приблиз. 3,5 W
Режим на покой: приблиз. 1,0 W
Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,21 kWh/сегица⁴
За подробна информация във връзка с регламента Lot26 посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ниво на шума

Звуково налягане⁵:

Активност: 52 dB

Готовност: безшумно³

Звукова мощност³:

Активност: 69,3 dB или по-малко

Готовност: няма данни

Размери (Ш x Д x В)

356 mm x 283 mm x 213 mm

Тегло

Приблиз. 6,5 kg

Работна среда

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)

Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

Контролен панел

5-редов LCD дисплей

КОНТРОЛЕР

Честота на процесора

1200 MHz

Памет

256MB

Съхранение

Езици за принтери

UFR II

Шрифтове

Интерфейс и свързване

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/
100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n,
Директна безжична връзка

Мрежов протокол

Печат:
TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)
Управление:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Сигурност: TLS1.3, филтриране по IP адрес,
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Сигурност (безжична връзка): IEEE802.1x
Инфраструктурен режим:
WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-
PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Режим „Точка за достъп“:
WPA2-PSK (AES)
Потребителски интерфейс за отдалечено
управление (RUI),
Toner Status Tool,

Съвместими операционни системи

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012

Mac OS X Версия 10.12 и по-нова

Linux²

КОНСУМАТИВИ

Касети "Всичко в едно"

Касета 071 (1200 страници)⁵

Касета 071H (2500 страници)⁵

АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

Елементи

Забележки:

⁽¹⁾ Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пиково натоварване (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.

⁽²⁾ Само версия за уеб разпространение.

⁽³⁾ „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонен шум в съответствие с ISO 7779

⁽⁴⁾ Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.0.

⁽⁵⁾ Според ISO/IEC 19752

⁽⁶⁾ Принтерът се доставя със стартова касета (700 страници)

НАДЕЖДЕН И БЪРЗ ПЕЧАТ ОТ КОМПАКТНО ЕДНОФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО.

Canon i-SENSYS LBP122dw е надежен, бърз и сигурен принтер, предназначен да повиши производителността в малки офиси и у дома.



ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury koo	EAN koo
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

КОНСУМАТИВИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury koo	EAN koo
Касета 071	5645C002AA	4549292209020
Касета 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2023

