

ZANESLJIVO IN HITRO TISKANJE IZ ENOFUNKCIJSKE IN KOMPAKTNE NAPRAVE



i-SENSYS LBP122dw

Canon i-SENSYS LBP122dw je zanesljiv, hiter in varen tiskalnik, ki je zasnovan za povečanje učinkovitosti v majhnih pisarnah in doma.



**POVEČAJTE
PRODUKTIVNOST**



**PREPROSTA
UPORABA**



**ZAŠČITA
DOKUMENTOV**

Povečajte produktivnost

S podporo za majhne medije tiskajte različne natisne, prihranite čas z obojestranskim tiskanjem in hitro tiskajte dokumente s hitrostjo do 29 strani na minuto.

Zaščita dokumentu

Svojim dokumentom, napravam in omrežju zagotovite zaščito pred grožnjami virusov ali vdorov s celovito varnostjo. Funkcije vključujejo varen zagon in navodila za varnostno navigacijo.

Preprosta uporaba

Na intuitivnem petvrstičnem zaslonu LED preprosto upravljajte nastavitve in prihranite čas med začetno nastavitvijo s preprosto in učinkovito rešitvijo. Vzpostavite povezavo s standardnim omrežjem Wi-Fi in napravo preprosto združite prek povezave Wi-Fi Direct ter tiskajte iz mobilne naprave.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

i-SENSYS LBP122dw

TISKALNI MEHANIZEM

Hitrost tiskanja	Enostransko: do 29 strani na minuto (A4) Obojestransko: do 18,5 slike na minuto (A4) Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom Do 2.400 ekvivalentno × 600 dpi Pribl.: 7,5 sekunde ali manj po vklopu Pribl.: 5,4 sekunde ali manj (400 dpi) Pribl.: 7,1 sekunde ali manj (600 dpi) Od 150 do 1.500 strani na mesec
Način tiskanja	
Kakovost tiskanja	
Čas ogrevanja	
Čas tiskanja prve strani	
Priporočena mesečna naklada	
Delovni cikel	Najv. 20.000 strani na mesec ¹
Robovi natisa	Zgornji rob 4 mm, spodnji rob 6 mm, levi in desni rob 5 mm 5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno

Funkcije naprednega tiskanja

iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
Podpora za Microsoft Universal Print

DELO Z MEDIJI

Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 150 listov
Vhod papirja (izbirno)	
Največja zaloga papirja	
Izhod papirja	50 listov
Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, pisemski papir, nalepke, razglednice, ovojnice
Velikosti medijev	Kaseta: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,0 x 127 mm, najv. 216,0 x 356,0 mm.
Teža medijev	Kaseta: od 60 do 163 g/m ²
Obojestransko tiskanje	

OSNOVNE FUNKCIJE

Zahteve napajanja	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba energije	Največ: pribl. 1.300 W Aktivno tiskanje: približno 530 W Stanje pripravljenosti: približno 3,5 W Način mirovanja: približno 1,0 W Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): 0,21 kWh/teden ⁴ Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Raven hrupa

Hrupnost³:
Med delovanjem: 52 dB
V načinu pripravljenosti: neslišno²
Zvočna moč³:
Med delovanjem: 69,3 dB ali manj
Stanje pripravljenosti: ni na voljo

Mere (Š × G × V)

Teža	Pribl. 6,5 kg
Delovno okolje	Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Nadzorna plošča	5-vrstični LCD-zaslon

UPRAVLJALNIK

Hitrost procesorja	1.200 MHz
Pomnilnik	256 MB
Prostor za shranjevanje	
Jeziki tiskalnika	UFR II
Pisave	
Vmesnik in povezljivost	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX, brezžično 802.11b/g/n, Povezava Wireless Direct
Omrežni protokol	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Varnost: TLS1.3, filtriranje naslovov IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Varnost (brezžično): IEEE802.1x Način z infrastrukturo: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES) Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Orodje za stanje tonerja
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	

Združljivost z operacijskimi sistemi

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
Različica Mac OS X 10.12 in novejša
Linux²

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše 'vse v enem'
Kartuša 071 (1.200 strani⁵)
Kartuša 071H (2.500 strani⁵)⁶

DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI

Elementi

Opombe:

- ⁽¹⁾ Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
- ⁽²⁾ Samo spletna distribucija.
- ⁽³⁾ Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.
- ⁽⁴⁾ V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.
- ⁽⁵⁾ Glede na ISO/IEC 19752.
- ⁽⁶⁾ Tiskalniku je priložena začetna kartuša (za 700 listov).

ZANESLJIVO IN HITRO TISKANJE IZ ENOFUNKCIJSKE IN KOMPAKTNE NAPRAVE

Canon i-SENSYS LBP122dw je zanesljiv, hiter in varen tiskalnik, ki je zasnovan za povečanje učinkovitosti v majhnih pisarnah in doma.



PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS LBP122dw	5620C001AA	4549292196672

POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša 071	5645C002AA	4549292209020
Kartuša 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2023

