

# STILFULD SKRIVEBORDSLØSNING TIL PERSONLIG BRUG



## i-SENSYS MF3010

Lav hurtige print, kopier og scanninger, når det passer dig og lige fra dit skrivebord med denne kompakte sort/hvid-laserprinter. Den er brugervenlig, energieffektiv og ideel til hjemmet eller det mindre kontor.

### Hurtigt print

Hurtigt print på 18 sider/min. i sort/hvid hjælper dig med at arbejde hurtigt. Med Quick First-Print starter printeren fra dvale og printer på bare 7,8 sekunder.

### Effektiv og bæredygtig

Canons genanvendelige Alt-i-Én-printpatron sikrer vedligeholdelsesfri drift. Printeren er fyldt med energibesparende funktioner, og du kan spare både tid og penge takket være dens førende energieffektivitet.



**HURTIGT  
PRINT**



**INTUITIVT  
DISPLAY**



**EFFEKTIV OG  
BÆREDYGTIG**

### Intuitivt display

Denne sort/hvid-laserprinter, der er pakket i et moderne, iøjnefaldende design, bliver nemmere at bruge med en enkel lodret skærm. Den brugervenlige scanningsfunktion giver dig hurtige scanninger med et tryk på en knap.

**Canon**

---

**PRINTER**

Print hastighed	Op til 18 sider/min. (A4)
Print metode	Sort/hvid-laserprint
Print kvalitet	Op til 1200 x 600 dpi med AIR (Automatic Image Refinement)
FPOT (First Print Out Time - tid til første print)	7,8 sek.
Print opløsning	600 x 400 dpi
Printersprog	UFR II-LT
Print margener	5 mm top, 6 mm bund, 5 mm venstre og højre
Tonerbesparelsesfunktion	Ja

**KOPIERING**

Kopieringshastighed	Op til 18 sider/min. (A4)
FCOT (First Copy Output Time - tid til første kopi)	Ca. 12 sekunder eller mindre
Kopi opløsning	Op til 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekst, Tekst/Foto, Tekst/Foto+, Foto
Flere kopier	Op til 9 kopier
Op-/nedkopiering	50-200 % i intervaller på 10 %
Tonerbesparelsesfunktion	Nej
Andre funktioner	2 på 1, kopiering af id-kort

**SCANNER**

Type	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 x 600 dpi Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	256 niveauer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA
Maks. scanningsbredde	216 mm

**MEDIEHÅNDTERING**

Scannertype	Flatbed
Papirinput (standard)	150-arks bakke
Papiroutput	100 ark
Medietyper	Almindeligt papir, kraftigt papir, genbrugspapir, transparenter, mærkater, kuverter
Medieformater	Bakke: A4, B5, A5, Executive, Envelope (COM10, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, Brugedefinerede størrelser: bredde 76 x 216 mm, længde 127 x 356mm
Medievægt	Bakke: 60 til 163 g/m <sup>2</sup>

**INTERFACE OG SOFTWARE**

Interface type	USB 2.0 Hi-Speed
Kompatible operativsystemer	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X Version 10.4.9 - 10.7.x <sup>1</sup> Linux <sup>2</sup>
Software- og printeradministration	Presto! Page Manager, MF toolbox

**GENERELLE FUNKTIONER**

Arbejds cyklus	Maks. 8.000 sider pr. måned
Opvarmningstid	Ca. 10 sekunder fra opstart
Hukommelse	64 MB
Kontrolpanel	1-cifret LED
Mål inkl. bakker (B x D x H)	372 mm x 276 mm x 254 mm
Installationsområde (B x D x H)	572 mm x 632 mm x 608 mm
Vægt	8,2 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 960 W I drift: ca. 450 W Dvale: ca. 1,4 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,6 kWh
Støjniveauer	Lydeffekt I drift: 65,3 dB eller mindre Standby: 43,0 dB eller mindre
	Støjniveau I drift: 50,4 dB Standby: Lydløs

**FORBRUGSSTOFFER**

Patroner	Patron 725 (1.600 sider <sup>3</sup> ) <sup>4</sup>
----------	---

**TILBEHØR/FUNKTIONER**

**Standard ansvarsfraskrivelse**  
**Alle specifikationer kan ændres uden varsel.**

<sup>[1]</sup> Kun webdistribution. Driver frigivet november 2011

<sup>[2]</sup> Kun webdistribution. Linux understøtter kun print. Driver frigivet januar 2012

<sup>[3]</sup> Leveres med en 700-siders startpatron

<sup>[4]</sup> Baseret på ISO/IEC 19752