

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ЧЕРНО-БЕЛИ ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ ЗА ЗАЕТИЯ МАЛЪК БИЗНЕС



Серия i-SENSYS MF540

Исклучително бързи резултати от компактен и надежден многофункционален черно-бял лазерен принтер, който е идеален за работещ неуморно малък бизнес

Скорости на печат, повишаващи продуктивността

Серията Canon i-SENSYS MF540 се възползва от превъзходни скорости на печат за първокласна продуктивност. Идеални за тежки работни натоварвания MF542x и MF543x са способни да печатат със скорост до 43 ppm в A4. Отпечатването е дори по-ефективно с двустранен печат и едностранно сканиране за подобрени нива на продуктивност.

Персонализирайте за бизнеса си

Поддържайте работата безпроблемна с персонализирани екранни контроли. Библиотеката с приложения означава, че можете да пригледите екранните си бутони за изключителна ефективност и интуитивна употреба – печатане на запазени формуляри, сканиране към имейл и копиране само с едно натискане на бутон.

Сигурността е стандарт

Вече не е нужно да мислите за сигурността с функция за освобождаване на документи чрез PIN код, която дава повече контрол на бизнесите над поверителните материали. Universal Login Manager (ULM) също предлага удостоверяване на потребител за дори повече поверителност.



КОНТРОЛ
Universal Login Manager



ИНТУИТИВНИ КОНТРОЛИ
Touch Panel
Сензорен дисплей 12,7 cm



СИГУРНОСТ
Освобождаване на документи с PIN



ВИСОКА СКОРОСТ НА ПЕЧАТ
43 ppm едностранно A4



БИБЛИОТЕКА С ПРИЛОЖЕНИЯ
персонализируеми приложения на екрана



ПРОДУКТИВНОСТ
двустранен печат

Мобилна свързаност

Задължителен елемент за собственици на малък бизнес и еднотипни търговци, печатането от мобилни устройства е само на едно докосване разстояние със серията Canon i-SENSYS MF540. Разнообразната гама от мобилни връзки включва поддръжка за AirPrint (iOS) и Mopria (Android), както и приложението Canon PRINT Business.

Върхова производителност

Независимо дали печатате презентация за продажби, или малък документ за вътрешна употреба, серията Canon i-SENSYS MF540 гарантира, че разпечатките са винаги с най-високо качество. Също така предлага по-големи капацитети благодарение на подобрени тонер касети.

Canon

ФУНКЦИИ НА МОДЕЛИТЕ ОТ ГАМАТА



MF542x



MF543x

Факс		●
Скорост на А4 печат	43 ppm	43 ppm
Дисплей	12,7 см цветен сензорен дисплей	12,7 см цветен сензорен дисплей
Защитен печат с PIN код	●	●
Автоматичен двустранен печат	●	●
Съвместимост с ULM/uniFLOW	●	●
Библиотека с приложения	●	●
Еднопасово двустранно сканиране	●	●
Wi-Fi	●	●

ОПЦИОННИ АКСЕСОАРИ

Касета за хартия PF-C1

- Допълнителна касета за 550 листа хартия, може да се добавят 3 x касети към основния модул.

Телефон б комплект (само за MF543x)

- Допълнителна телефонна слушалка за факс функцията

Комплект за печат на баркод - E1E

- Инсталира шрифтове за баркод за печат на баркодове. Този комплект, който се доставя по електронен път, включва лицензен сертификат за активиране

Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1

- Изпращане на криптиран PDF и добавяне на подпис на устройството към PDF файлове. Този комплект, който се доставя по електронен път, включва лицензен сертификат за активиране

Обикновена поставка - V2

- Стойка за принтер за използване с допълнителни касети за хартия

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип на машината	Лазерно многофункционално устройство за монохромнен печат
Достъпни функции	MF542x: Печат, копиране, сканиране MF543x: Печат, копиране, сканиране и факс
ПРИНТЕР	
Скорост на печат	Едностранно: До 43 ррм (А4) До 65,2 ррм (А5 хоризонтална ориентация) Двустранно: До 36,0 ррм (А4) Монохромнен лазерен печат 600 x 600 dpi
Метод на печат	До 1200 x 1200 dpi
Разделителна способност на печат	Приблиз. 14 s или по-малко след включване Прибл. 5,7 секунди или по-малко
Качество на печат с технология за подобряване на изображението	UFRIL, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript 93 PCL шрифта 136 PostScript шрифта
Време за загарване	5 mm – горе, долу, ляво и вдясно 10 mm – горе, долу, ляво и вдясно (плик)
Време за отпечатване на първа страница	Да
Езици за принтери	MF542x: Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Печат на баркод ² Съвместимост с Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертифицирано за работа с Mopria, приложение Canon PRINT Business, Canon Print Service пълзъм
Шрифтове	MF543x: Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Печат на баркод ² Touch & Print (NFC) Съвместимост с Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертифицирано за работа с Mopria, приложение Canon PRINT Business, Canon Print Service пълзъм
Бели полета при печат	Едностранно (А4): го 43 ррм Двустранно (А4): го 34,4 ррм
Режим на пестене на тонер	ADF (А4): приблиз. 6,4 секунди или по-малко Стъкло за документи (А4): приблиз. 6,3 секунди или по-малко
Усъвършенствани функции за печат	До 600 x 600 dpi
КОПИРНА МАШИНА	
Скорост на копиране	Текст, текст/снимка (по подразбиране), текст/снимка (високо качество), снимка
Време за извеждане на първо копие (FCOT)	2-странно към 2-странно (автоматично) До 999 копия
Разделителна способност на копиране	25 – 400% през стъпка от 1%
Режими на копиране	Изтирване на рамки, Копиране, 2 в 1, 4 в 1, Копиране на лична карта
Двустранно копиране	Цветно
Брой копия	Оптична: го 600 x 600 dpi Подобрена: го 9600 x 9600 dpi
Намаляване/увеличаване (Мащабирание)	Едностранно монохромно: 38 ipm (300 x 600 dpi) Едностранно цветно: 13 ipm (300 x 600 dpi) Двустранно монохромно: 70 ipm (300 x 600 dpi) Двустранно цветно: 26 ipm (300 x 600 dpi)
Други характеристики	24 bit/24 bit (вход/изход)
СКЕНЕР	
Тип	256 нива
Разделителна способност на сканиране	TWAIN ¹ , WIA, ICA
Скорост на сканиране	216 mm
Дълбочина на цвѳета при сканиране	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/Криптиран PDF ³ /PDF (цифров подпис) 3
Нива на сивото	
Съвместимост	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ ITU-T.37
Макс. ширина на сканиране	САМО MF543X 33,6 Kbps (го 3 s/страница ⁵)
Сканиране към имейл	Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен
Сканиране към PC	Стандартна: 200 x 100 dpi Фина: 200 x 200 dpi Суперфина: 200 x 400 dpi Ултрафина: 400 x 400 dpi
Сканиране към USB памет	До 512 страници ⁶
Сканиране към FTP	До 281 набирания
Сканиране към облак	Макс. 299 позиции/макс. 299 дестинации
iFAX	Макс. 310 дестинации
ФАКС	Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)
Скорост на модема	Да (Изпращане и получаване)
Режим на получаване	
Резолуция на факс	
ФАКС памет	
Съкратено набиране	
Групово набиране/дестинации	
Последователно изпращане	
Резервно захранване на паметта	
Двустраниен факс	

Серия i-SENSYS MF540x

Други характеристики	Препращане на факс, Двоен гостъп, Отгалечено получаване, РС факс (само изпращане), DRPD, ECM, Автоматично повторно набиране, Отчети за факс задачи, Отчети за резултати от факс задачи, Отчети за управление на факс задачи
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Тип на скенера	Стъкло за документи, гвдустранно ADF (егнопасово)
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 550 листа Многофункционална тава за 100 листа ADF за 50 листа
Зареждане на хартия (опция)	Касета за 550 листа x 3
Изход за хартия	150 листа
Типове печатни носители	Обикновена хартия, рециклирана хартия, гебела хартия, тънка хартия, етикети, пощенска картичка, плик
Формат на печатните носители	Касета (стандартна и опционна): А4, А5, А5 (хоризонтална ориентация), А6, В5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, В-OFFICIO, М-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Потребителски формати: мин. 105 x 148 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm
Грамажи на хартията	Многофункционална тава: А4, А5, А5 (хоризонтална ориентация), А6, В5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, В-OFFICIO, М-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Индексна карта, Плик (СОМ10, Monarch, С5, DL), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm
Двустраниен печат	ADF: А4, А5, А6, В5, Legal, Letter, Statement, Потребителски формати: мин. 105 x 128 mm Макс. 215,9 x 355,6 mm
ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР	Касета (стандартна и опционна): 60 го 120 g/m ² Многофункционална тава: 60 го 199 g/m ² Автоматично погавашо устройство: 50 го 105 g/m ²
Тип интерфейс	А4, Legal, Letter, OFFICIO, В-OFFICIO, М-OFFICIO, Foolscap Потребителски формат – мин. 210 x 279,4 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm 60 го 120 g/m ²
Съвместимост с операционни системи	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X версия 10.9.5 и по-нова/Mac OS 10.14 и по-нова Linux®
Мрежов протокол	Печат: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Сканиране: Имейл, SMB, WSD-сканиране (IPv4, IPv6), FTP-сканиране, iFAX TCP/IP услуги за приложения: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Защита (кабелна връзка): Филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Защита (безжична връзка): WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Инфраструктурен режим: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Режим „Точка за гостъп“: WPA2-PSK (AES)
Софтуер и управление на принтер	MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отгалечено управление (RU), Кодове на отгелу, Toner Status Tool, iW Management Console: Сървърно базиран софтуер за централизирано управление на група от устройства eMaintenance: Вграден RDS позволява отгалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отгалечена диагностика. Съвместимост с Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Библиотека с приложения
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Препоръчителен месечен печатен обем	2 000 – 7 500 страници на месец
Максимално натоварване	Макс. 150 000 страници на месец ⁷
Честота на процесора	800 MHz x 2
Памет	1 GB
Контролен панел	12,7 cm LCD цветен сензорен екран
Размери с тава	MF543x: 494 mm x 464 mm x 452 mm MF542x: 480 mm x 464 mm x 452 mm
Пространство за инсталиране (Ш x Д x В)	741 mm x 1105 mm x 1214 mm
Тегло	Приблиз. 19,8 Kg

Работна среда	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз) 220 - 240 V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)
Захранване	
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1 430 W Готовност: приблиз. 13,6 W Режим на покой: приблиз. 0,9 W Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 1,4 kWh/седмица (230 V) ² За подробна информация във връзка с регламента Lot26 посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нива на шума	Звуково налягане ⁸ : Активност: 54 dB Режим на готовност: 24 dB Звукова мощност ⁸ : Активност: 72,9 dB ⁹ Готовност: безшумно
КОНСУМАТИВИ	
Касети	Касета 056L (5 100 страници ¹⁰) ¹¹ Касета 056 (10 000 страници ¹⁰) ¹¹ Касета 056H (21 000 страници ¹⁰) ¹¹
АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ	
Елементи	MF542x: Устройство за подаване на хартия PF-C1 (касета за 550 листа) Комплект за печат на баркод - E1E MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW) MiCard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW) Комплект приставка за MiCard-B1 Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1 Обикновена поставка mp-V2 Обикновена поставка mp-AB1 MF543x: Устройство за подаване на хартия PF-C1 (касета за 550 листа) Комплект ТЕА, 6 с дълъг кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод - E1E MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW) MiCard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW) Комплект приставка за MiCard-B1 Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1 Обикновена поставка mp-V2 Обикновена поставка mp-AB1

Забележки:

- ^[1] Не е предоставен драйвер за PCL5e на Canon, но PCL5e командите се поддържат от устройството.
- ^[2] Изисква се аксесоар Комплект за отпечатване на баркод E1E
- ^[3] Изисква се аксесоар Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1
- ^[4] Сканиране с MF Scan Utility или приложението Canon PRINT Business
- ^[5] На базата на стандартна ITU-T диаграма № 1
- ^[6] Поддръжка на Linux за печат и сканиране
Предлага се от декември 2019 г.
- ^[7] Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пиково заетост (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.
- ^[8] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296
- ^[9] „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонов шум в съответствие с ISO 7779
- ^[10] Според ISO/IEC 19752
- ^[11] Принтерът се доставя с касета 056L (5100 страници)
- ^[12] Съгласно US ENERGY STAR® версия 2.0.

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ЧЕРНО-БЕЛИ ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ ЗА ЗАЕТИЯ МАЛЪК БИЗНЕС

Изключително бързи резултати от компактен и надежден многофункционален черно-бял лазерен принтер, който е идеален за работещ неуморно малък бизнес



ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
i-SENSYS MF543x	3513C020AA	8714574663913

АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касета за хартия PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Четец за карти-F1	4784B001AA	4960999679686
Приставка за четец за карти за копиране - J1	5140B002AA	4549292027228
Интерфейсен комплект за контрол на копирането-C1	5145B001AA	4960999780269
Комплект приставка за MiCard - B1	5146B002AA	4549292027235
Комплект за печат на баркод - E1E	5143B002AA	Не е приложимо (електронна гоставка)
Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1	9594B002AA	Не е приложимо (електронна гоставка)
Телефон б комплект EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Обикновена поставка тип-V2	2223C040AA	8714574664118
Обикновена поставка тип-AB1	5511C002AA	8714574668741

КОНСУМАТИВИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касета 056L	3006C002AA	4549292136173
Касета 056	3007C002AA	4549292136197
Касета 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon E8pona
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2019