

HØJTYDENDE SORT/ HVID- LASERPRINTERE TIL SMÅ, TRAVLE VIRKSOMHEDER



i-SENSYS MF540-serien

Ultrahurtige resultater fra en kompakt og driftsikker sort/hvid-multifunktionsprinter, der er ideel til mindre, hårdtarbejdende virksomheder

Produktivitetsfremmende printhastigheder

Canon i-SENSYS MF540-serien har enestående printhastigheder, der giver førsteklasses produktivitet. Både MF542x og MF543x kan printe med hastigheder på op til 43 sider pr. minut i A4, hvilket gør dem ideelle til store arbejdsmængder. Print bliver endnu mere effektivt med dobbeltsidet print og dobbeltsidet scanning i én arbejdsgang, hvilket giver produktiviteten et endnu større boost.

Tilpas til din virksomhed

Gør betjeningen nem med brugertilpassede knapper på skærmen. Programbiblioteket giver dig mulighed for at skræddersy dine skærmknapper til optimal effektivitet og intuitiv brug - print gemte formularer, scan til e-mail og kopiér med et enkelt tryk på en knap.

Sikkerhed som standard

Glem alt om sikkerhedsspørgsmål med en PIN-funktion til sikker frigivelse af dokumenter, som giver virksomheder større kontrol over fortroligt materiale. Universal Login Manager (ULM) tilbyder også brugergodkendelse for endnu større fortrolighed.



BETJENING

Universal Login Manager



HØJ

PRINTHASTIGHED

43 sider/min. for enkelsidet A4



INTUITIV BETJENING

12,7 cm touchscreen



PROGRAMBIBLIOTEK

Brugerdefinerbart program på skærmen



SIKKERHED

Dokumentfrigivelse med pinkode



PRODUKTIVITET

Dobbeltsidet print

Mobil tilslutning

Print fra mobile enheder er kun et tryk væk med Canon i-SENSYS MF540-serien, et must for indehavere af små virksomheder og enkeltmandsvirksomheder. Det alsidige udvalg af mobile tilslutningsmuligheder omfatter understøttelse af AirPrint (iOS) og Mopria (Android) samt Canon PRINT Business-app'en.

Topydelse

Uanset om du printer en salgspræsentation eller et lille dokument til intern brug, sikrer Canon i-SENSYS MF540-serien, at dine print altid er af højeste kvalitet. Den giver også en bedre ydelse takket være forbedrede tonerpatroner.

Canon

OVERSICHTSTABEL OVER SERIEFUNKTIONER



MF542x



MF543x

Fax		●
A4-printhastighed	43 sider/min.	43 sider/min.
Display	12,7 cm touchscreen i farver	12,7 cm touchscreen i farver
Sikkert PIN-print	●	●
Automatisk dupleksprint	●	●
ULM/uniFLOW-kompatibilitet	●	●
Programbibliotek	●	●
Dupleksscanning i én arbejdsgang	●	●
Wi-Fi	●	●

TILBEHØR

Paper Feeder PF-C1

- Ekstra 550-arks kassette, 3 i alt kan føjes til hovedenheden.

Telefonsæt 6 (tilgængelig på MF543x)

- Telefonhåndsæt til faxfunktion (tilbehør).

Barcode Printing Kit-E1E

- Installerer stregekodeskrifttyper til stregekodeprint. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

Send PDF Security Feature Set-E1

- Send krypteret PDF, og tilføj digital enhedssignatur til PDF-filer. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

Plain Pedestal-V2

- Printerstativ til brug sammen med ekstra papirkassetter.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maskintype	Sort/hvid Alt-i-Ën-laserprinter
Tilgængelige funktioner	MF542x: Print, kopiering og scanning MF543x: Print, kopiering, scanning og fax
PRINTER	
Printhastighed	Enkelt-sided: Op til 43 sider/min. (A4) Op til 65,2 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 36,0 ipm (A4)
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printopløsning	600 x 600 dpi
Printkvalitet med Image Refinement-teknologi	Op til 1200 x 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart
First Print Out Time	Ca.: 5,7 sekunder eller mindre
Printersprog	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript
Skrifttyper	93 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)
Tonerbesparelsesfunktion	Ja
Avancerede printfunktioner	MF542x: Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print af strekkoder ² Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin-in MF543x: Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print af strekkoder ² Touch & Print (NFC) Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin-in
KOPIERING	
Kopieringshastighed	Enkelt-sided (A4): Op til 43 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 34,4 sider/min.
FCOT (First Copy Output Time)	ADF (A4): ca. 6,4 sekunder eller mindre Model med glasplade (A4): ca. 6,3 sekunder eller mindre
Kopiopløsning	Op til 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekst, Tekst/Foto (standard), Tekst/Foto (høj kvalitet), Foto
Dobbelt-sided kopiering	2-sided til 2-sided (automatisk)
Flere kopier	Op til 999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Kantsletning, sætsortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort
SCANNER	
Type	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 x 600 dpi Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi
Scanningshastighed	Enkelt-sided sort/hvid: 38 ipm (300 x 600 dpi) Enkelt-sided farve: 13 ipm (300 x 600 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 70 ipm (300 x 600 dpi) Dobbelt-sided farve: 26 ipm (300 x 600 dpi)
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	256 niveauer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. scanningsbredde	216 mm
Scan til e-mail	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Kryperet PDF ³ /PDF (Digital signatur) ³
Scan til pc	
Scan til USB-nøgle	
Scan til FTP	
Scan til cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Modemhastighed	KUN MF543X 33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ⁵)
Modtagemetode	Kun fax, fax/tlf-autoomsifter, svarstatus, manuel
Faxopløsning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
Faxhukommelse	Op til 512 sider ⁶
Hurtigkald	Op til 281 numre
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 299 numre/maks. 299 modtagere
Rundsending	Maks. 310 modtagere
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (Sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Dobbelt-sided fax	Ja (afsend/modtag)

Andre funktioner	Videreendelse af fax, dobbelt adgang, fjernmodtagelse, PC-fax (kun TX), DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering
MEDIAHÅNDTERING	
Scannertype	Plade, 2-sided ADF (Single Pass)
Papirinput (standard)	550-arks kassette 100-arks universalbakke 50-arks ADF
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette x 3
Papiroutput	150-ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, etiketter, postkort, kuverter
Medieformater	Kassette (standard og tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, brugerdefineret format: Min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Postkort, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Brugerdefineret format: min. 105 x 128 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm
Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m ² Universalbakke: 60 til 199 g/m ² ADF: 50 til 105 g/m ²
Dobbelt-sided print	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolsap Brugerdefineret format - min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
INTERFACE OG SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse
Kompatible operativsystemer	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Windows® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista Mac OS X version 10.9.5 og derover/Mac OS 10.14 og derover Linux® Print: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scanning: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP Application Services: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP før SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed (kabelt): IP/Mac-Adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhed (trådløst): WEP(64/128-bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Infrastrukturmetode: WEP(64/128-bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Adgangspunktmethode: WPA2-PSK(AES)
Netværksprotokol	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflysninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-kompatibilitet Programbibliotek
Software- og printeradministration	2.000 til 7.500 sider pr. måned Maks. 150.000 sider pr. måned ⁷ 800 MHz x 2 1 GB 12,7 cm LCD-touchscreen i farver MF543x: 494 mm x 464 mm x 452 mm MF542x: 480 mm x 464 mm x 452 mm 741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm Ca. 19,8 kg
ALMINDELIGE FUNKTIONER	
Anbefalet månedlig printvolumen	
Arbejdsrytme	
Processorhastighed	
Hukommelse	
Kontrolpanel	
Mål inkl. bakker (B x D x H)	
Installationsområde (B x D x H)	
Vægt	

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30°C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 1430 W Standby: ca. 13,6 W Dvale: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): 1,4 kWh/uge (230 V) ¹² For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveauer	Lydtryk ⁸ : I drift: 54 dB Standby: 24 dB Lydeffekt ⁸ : I drift: 72,9 dB ⁹ Standby: Lydløs
FORBRUGSSTOFFER	
Patroner	Patron 056L (5.100 sider ¹⁰) ¹¹ Patron 056 (10.000 sider ¹⁰) ¹¹ Patron 056H (21.000 sider ¹⁰) ¹¹
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Elementer	MF542x: Paper Feeder PF-C1 (550-arks kassette) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1 Plain Pedestal Type-V2 Plain Pedestal Type-AB1 MF543x: Paper Feeder PF-C1 (550-arks kassette) TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1 Plain Pedestal Type-V2 Plain Pedestal Type-AB1

Noter:

- ^[1] En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.
- ^[2] Tilbehør - Barcode Printing Kit-E1E - er påkrævet.
- ^[3] Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 er påkrævet.
- ^[4] Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app.
- ^[5] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.
- ^[6] Linux understøtter både print og scanning.
Tilgængelig fra december 2019.
- ^[7] Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned.
Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan reducere produktets levetid.
- ^[8] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- ^[9] Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.
- ^[10] Baseret på ISO/IEC 19752.
- ^[11] Printer leveres med patron 056L (5.100 sider).
- ^[12] I henhold til US ENERGY STAR® Version 2.0.

HØJTYPENDE SORT/HVID-LASERPRINTERE TIL SMÅ, TRAVLE VIRKSOMHEDER

Ultrahurtige resultater fra en kompakt og driftssikker sort/hvid-multifunktionsprinter, der er ideel til mindre, hårdtarbejdende virksomheder



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
i-SENSYS MF543x	3513C014AA	8714574663852

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Paper Feeder PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-J1	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/A (e-levering)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/A (e-levering)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Plain Pedestal Type-V2	2223C040AA	8714574664118
Plain Pedestal Type-AB1	5511C002AA	8714574668741

FORBRUGSSTOFFER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Cartridge 056L	3006C002AA	4549292136173
Patron 056	3007C002AA	4549292136197
Patron 056H	3008C002AA	4549292136210

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2019