

# VIŠENAMENSKI CRNO-BELI LASERSKI ŠTAMPAČI VISOKIH PERFORMANSI ZA MALE KOMPANIJE SA VELIKIM OBIMOM POSLA



## Seriya i-SENSYS MF540

Neverovatno brzi rezultati koje daje ovaj kompaktan i pouzdan višenamenski crno-beli laserski štampač su idealni za mala preduzeća sa mnogo posla

## Brzine štampanja koje povećavaju produktivnost

Seriya Canon i-SENSYS MF540 se odlikuje vrhunskom brzinom štampe, za produktivnost prve klase. Idealni za teška radna opterećenja, i MF542x i MF543x mogu da štampaju brzinama do 43 str./min u A4. Štampanje je još efikasnije zahvaljujući dvostranom štampanju i dvostranom skeniranju u jednom prolazu, za veće nivoe produktivnosti.

## Prilagodite svom preduzeću

Učinite rad jednostavnijim uz prilagođene kontrole na ekranu. Biblioteka aplikacija znači da možete da prilagodite tastere na ekranu, za vrhunsku efikasnost i intuitivno korišćenje - štampajte sačuvane obrasce, skenirajte za slanje e-poštom ili kopirajte jednim dodiranjem tastera.

## Standardna bezbednost

Bezbednosna pitanja postaju stvar prošlosti uz funkciju slanja dokumenata na štampu bezbednosnim PIN-om, koja preduzećima daje veću kontrolu nad poverljivim materijalom. Universal Login Manager (ULM) nudi potvrdu identiteta korisnika, za još veću privatnost.



**KONTROLA**  
Universal Login Manager



**VELIKA BRZINA ŠTAMPE**  
43 stranice u minuti, jednostrano A4



Touch Panel

**INTUITIVNE KONTROLE**  
Ekran od 12,7 cm osetljiv na dodir



**BIBLIOTEKA APLIKACIJA**  
Prilagodljiva aplikacija na ekranu



**BEZBEDNOST**  
Oslobađanje dokumenata pomoću PIN koda



**PRODUKTIVNOST**  
Dvostrano štampanje

## Povezivanje sa mobilnim uređajima

Obavezna funkcija za vlasnike malih preduzeća i preduzetnike, štampanje sa mobilnih uređaja je uvek samo jedan dodir daleko uz seriju Canon i-SENSYS MF540. Raznovrsni načini za mobilno povezivanje uključuju podršku za sisteme AirPrint (iOS) i Mopria (Android) i aplikaciju Canon PRINT Business.

## Vrhunske performanse

Bilo da štampate prezentaciju za prodaju ili mali dokument za internu upotrebu, serija Canon i-SENSYS MF540 uvek obezbeđuje otiske najvišeg kvaliteta. Zahvaljujući poboljšanim kartridžima sa tonerom, obezbeđen je i bolji prinos.

**Canon**

## GRAFIKON SA POREĐENJEM FUNKCIJA MODELA IZ SERIJE



MF542x



MF543x

Faks		●
Brzina A4 štampe	43 str/min	43 str/min
Ekran	Ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm	Ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Bezbedno štampanje pomoću PIN koda	●	●
Automatsko obostrano štampanje	●	●
ULM/uniFLOW kompatibilnost	●	●
Biblioteka aplikacija	●	●
Dvostrano skeniranje u jednom prolazu	●	●
Wi-Fi	●	●

## OPCIONA DODATNA OPREMA

### Jedinica za uvlačenje papira PF-C1

- Kasetna jedinica za dodatnih 550 listova papira, 3 jedinice može da se doda na glavnu jedinicu.

### Telefonski komplet 6 (dostupan za model MF543x)

- Opciona telefonska slušalica za funkciju faksa

### Komplet za štampanje bar-kodova - E1E

- Instalira fontove za štampanje bar-kodova. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektronskim putem, obuhvata sertifikat za pristup licenci za aktivaciju

### Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1

- Slanje šifrovanih PDF-ova i dodavanje digitalnog potpisa uređaja u PDF datoteke. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektronskim putem, obuhvata sertifikat za pristup licenci za aktivaciju

### Obično postolje - V2

- Postolje štampača, za korišćenje sa dodatnim kasetama za papir

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

<b>Tip mašine</b>	Monohromatski višenamenski laserski uređaj
<b>Dostupne funkcije</b>	MF542x: štampanje, kopiranje, skeniranje MF543x: štampanje, kopiranje, skeniranje i faks
<b>ŠTAMPAČ</b>	
<b>Brzina štampe</b>	Jednostrano: Do 43 stranice u minuti (A4) Do 65,2 stranica u minuti (A5 položeno) Dvostrano: Do 36 slika u minuti (A4)
<b>Način štampanja</b>	Monohromatska laserska štampa
<b>Rezolucija štampe</b>	600 x 600 tpi
<b>Kvalitet štampe uz tehnologiju Image Refinement</b>	Do 1200 x 1200 tpi
<b>Vreme zagrevanja</b>	Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja
<b>Vreme do prvog otiska</b>	Približno: 5,7 s ili manje
<b>Jeziči štampača</b>	UFRII, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript
<b>Fontovi</b>	93 PCL fonta 136 PostScript fontova
<b>Margine za štampu</b>	5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)
<b>Režim štednje tonera</b>	Da
<b>Napredne funkcije štampanja</b>	MF542x: Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje bar-kodova <sup>2</sup> Podrška za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: Mopria sertifikat, aplikacija Canon PRINT Business, dodatna komponenta Canon Print Service
	MF543x: Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje bar-kodova <sup>2</sup> Touch & Print (NFC) Podrška za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: Mopria sertifikat, aplikacija Canon PRINT Business, dodatna komponenta Canon Print Service
<b>KOPIRANJE</b>	
<b>Brzina kopiranja</b>	Jednostrano (A4): do 43 stranice u minuti Dvostrano (A4): do 34,4 slike u minuti
<b>Vreme do prvog otiska (FCOT)</b>	Mehanizam za automatsko uvlačenje (A4): približno 6,4 s ili manje Staklena površina (A4): približno 6,3 s ili manje
<b>Rezolucija kopiranja</b>	Do 600 x 600 tpi
<b>Režimi kopiranja</b>	Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano), tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije
<b>Dvostrano kopiranje</b>	Obostrano na obostrano (automatski)
<b>Više kopija</b>	Do 999 kopija
<b>Umanjivanje/uvećavanje</b>	25–400% u koracima od 1%
<b>Ostale funkcije</b>	Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte
<b>SKENER</b>	
<b>Tip</b>	U boji
<b>Rezolucija skeniranja</b>	Optički: do 600 x 600 tpi Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi
<b>Brzina skeniranja</b>	Jednostrano monohromatski: 38 slika u minuti (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 13 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano monohromatski: 70 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano u boji: 26 slika u minuti (300 x 600 tpi)
<b>Dubina skeniranja u boji</b>	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
<b>Nijanse sive</b>	256 nivoa
<b>Kompatibilnost</b>	TWAIN , WIA, ICA
<b>Maks. širina za skeniranje</b>	216 mm
<b>Skeniranje u e-poštu</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF <sup>3</sup> /PDF (digitalni potpis) <sup>3</sup>
<b>Skeniranje na računar</b>	
<b>Skeniranje na USB memorijski uređaj</b>	
<b>Skeniranje na FTP</b>	
<b>Skeniranje u informatički oblak</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAKS</b>	
<b>Brzina modema</b>	33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici <sup>5</sup> )
<b>Režim primanja</b>	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno
<b>Rezolucija faksa</b>	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi Ultrafino: 400 x 400 tpi
<b>Memorija faksa</b>	Do 512 stranica <sup>6</sup>
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Do 281 broj
<b>Grupno biranje/odredišta</b>	Maks. 299 brojeva/maks. 299 odredišta
<b>Sekvencijalni prenos</b>	Maks. 310 odredišta
<b>Rezervna kopija memorije</b>	Trajna rezervna kopija memorije faksa (Rezervna kopija pomoću fleš memorije)
<b>Dvostrano slanje faksova</b>	Da (slanje i primanje)

## Seriya i-SENSYS MF540x

<b>Ostale funkcije</b>	Prosleđivanje faksova, dvostruki pristup, daljinski prijem, PC faks (samo TX), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izveštaji o aktivnosti faksa, izveštaji o rezultatima aktivnosti faksa, izveštaji o upravljanju aktivnostima faksa
<b>RAD SA MEDIJIMA</b>	
<b>Tip skenera</b>	Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)
<b>Ulaz za papir (standardni)</b>	Kaseta za 550 listova Višenamensko ležište za 100 listova ADF sistem za 50 listova
	Tri kasete kapaciteta po 550 listova 150 listova
<b>Ulaz za papir (opciona)</b>	Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, koverta
<b>Izlaz za papir</b>	Kaseta (standardna i opciona): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.
<b>Tipovi medija</b>	Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, razglednice, kartica indeksa, koverta (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.
<b>Veličine medija</b>	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 105 x 128 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm
	Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m <sup>2</sup> Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m <sup>2</sup> ADF: 50 do 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Težine medija</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolsap Prilagođena veličina - min. 210 x 279,4 mm maks. 216,0 x 355,6 mm 60 do 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Dvostrano štampanje</b>	
<b>INTERFEJS I SOFTVER</b>	
<b>Tip interfejsa</b>	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
<b>Kompatibilnost sa operativnim sistemima</b>	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008 Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.14 i noviji Linux <sup>6</sup>
<b>Mrežni protokol</b>	Štampanje: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skeniranje: E-pošta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP aplikativne usluge: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezbednost (žična veza): filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežična veza): WEP(64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Infrastrukturni režim: WEP(64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES)
<b>Softver i upravljanje štampačem</b>	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike. Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW kompatibilnost Biblioteka aplikacija
<b>OPŠTE FUNKCIJE</b>	
<b>Preporučeni mesečni obim štampe</b>	2.000 do 7.500 stranica mesečno
<b>Radni ciklus</b>	Maks. 150.000 stranica mesečno <sup>7</sup>
<b>Brzina procesora</b>	800 MHz x 2
<b>Memorija</b>	1 GB
<b>Kontrolna tabla</b>	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
<b>Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)</b>	MF543x: 494 x 464 x 452 mm MF542x: 480 x 464 x 452 mm
<b>Prostor za instalaciju (Š x D x V)</b>	741 x 1.105 x 1.214 mm
<b>Težina</b>	Približno 19,8 kg

<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Izvor napajanja</b> <b>Potrošnja energije</b>	Maksimalna: približno 1.430 W U stanju pripravnosti: približno 13,6 W U režimu mirovanja: približno 0,9 W Tipična potrošnja struje (TEC): 1,4 kWh nedeljno (230 V) <sup>12</sup> Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Nivoi jačine zvuka</b>	Zvučni pritisak <sup>8</sup> : U toku rada: 54 dB U stanju pripravnosti: 24 dB  Jačina zvuka <sup>9</sup> : U radu: 72,9 dB <sup>9</sup> U stanju pripravnosti: nečujno
<b>POTROŠNI MATERIJAL</b> <b>Kartridži</b>	Kartridž O56L (5.100 stranica <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Kartridž O56 (10.000 stranica <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Kartridž O56H (21.000 stranica <sup>10</sup> ) <sup>11</sup>
<b>DODATNA/OPCIONA OPREMA</b> <b>Stavke</b>	MF542x: Jedinica za uvlačenje papira PF-C1 (kaseta kapaciteta 550 listova) Komplet za štampanje bar-kodova - E1E MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW) MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW) MiCard komplet za montažu - B1 Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1 Obično postolje V2 Obično postolje AB1  MF543x: Jedinica za uvlačenje papira PF-C1 (kaseta kapaciteta 550 listova) TELEFONSKI KOMPLET 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica) Komplet za štampanje bar-kodova - E1E MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW) MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW) MiCard komplet za montažu - B1 Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1 Obično postolje V2 Obično postolje AB1

**Napomene:**

- <sup>[1]</sup> Canon PCL5e upravljački program se ne isporučuje, ali su PCL5e komande podržane na uređaju.
- <sup>[2]</sup> Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova - E1E
- <sup>[3]</sup> Dodatna oprema - neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1
- <sup>[4]</sup> Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business
- <sup>[5]</sup> Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1
- <sup>[6]</sup> Podrška za štampanje i skeniranje u Linuxu  
Dostupna od decembra 2019.
- <sup>[7]</sup> Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
- <sup>[8]</sup> Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- <sup>[9]</sup> Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779
- <sup>[10]</sup> Na osnovu ISO/IEC 19752
- <sup>[11]</sup> Štampač se isporučuje sa kartridžom O56L (5.100 stranica)
- <sup>[12]</sup> U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 2.0.

# VIŠENAMENSKI CRNO-BELI LASERSKI ŠTAMPAČI VISOKIH PERFORMANSI ZA MALE KOMPANIJE SA VELIKIM OBIMOM POSLA

Neverovatno brzi rezultati koje daje ovaj kompaktni i pouzdan višenamenski crno-beli laserski štampač su idealni za mala preduzeća sa mnogo posla



## DETALJI PROIZVODA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
i-SENSYS MF543x	3513C020AA	8714574663913

## DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Jedinica za uvlačenje papira PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Čitač kartica - F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatak za čitač kartica - J1	5140B002AA	4549292027228
Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem - C1	5145B001AA	4960999780269
MiCard komplet za montažu - B1	5146B002AA	4549292027235
Komplet za štampanje bar-kodova - E1E	5143B002AA	Nije dostupno (e-dostava)
Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1	9594B002AA	Nije dostupno (e-dostava)
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Obično postolje V2	2223C040AA	8714574664118
Obično postolje AB1	5511C002AA	8714574668741

## POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Kartridž 056L	3006C002AA	4549292136173
Kartridž 056	3007C002AA	4549292136197
Kartridž 056H	3008C002AA	4549292136210

**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Serbian edition  
© Canon Europa N.V., 2019.

---