



VERSNEL WORKFLOWS MET DE INSTANT STAPLE REMOVER-A1



Met één druk op de knop snel en eenvoudig nietjes verwijderen. Hiermee bespaart u tijd en zijn uw documenten klaar om gescand, gekopieerd en gefaxt te worden.

Canon presenteert de **Instant Staple Remover** (geproduceerd door **MAX CO.,LTD.**) om digitale en papieren workflows op kantoren te versnellen.

Met de **Instant Staple Remover** kunt u netjes en efficiënt nietjes uit uw documenten verwijderen. Een perfect apparaat dat goed aansluit op het complete portfolio van Canon aan scanoplossingen op kantoor, om uw zakelijke workflows verder te stroomlijnen en optimaliseren.

Canon

MAX

BELANGRIJKSTE FUNCTIES EN VOORDELEN

Snel en gemakkelijk nietjes verwijderen

Lijn het nietje uit met het LED-lampje om het nietje met één druk op de knop snel en efficiënt te verwijderen.



Volledige verwijdering

Voorkom onnodige schade aan documenten met nette en volledige verwijdering van nietjes. De gaatjes die in het papier achterblijven zijn klein en het papier wordt niet verder beschadigd of gescheurd.*



* De kwaliteit van het verwijderen kan worden beïnvloed door bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld de positie van het nietje bij de rand van het document, de papierkwaliteit van het document en de toestand van het nietje.

Robuust en flexibel

Verwijder nietjes uit een stapel documenten tot wel 30 vel, met ondersteuning voor verschillende nietjes van standaardformaat.



Handige opvangbak voor nietjes

Een knipperend indicatielampje geeft aan dat de opvangbak vol is en door de gebruiker kan worden leeggemaakt.



SPECIFICATIES

Productnaam

Instant Staple Remover-A1 /
Instant Staple Remover-A1 UK

Productcode

3851V817 / 3851V818 (VK-model)

Verwijdercapaciteit

Tot 30 vellen (80 g/m²)

Ondersteunde typen nietjes

24/6, 26/6, 10,
nietjes kopieerapparaat finisher, Staple-P1
Exclusief de nietjes die niet door MAX zijn getest.

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 815
canon.nl
b2b@canon.nl

Canon Belgium NV

Berkenlaan 3
1831 Diegem
Telefoon: 02 722 04 11
canon.be
contact@canon.be

Fysieke afmetingen

126 (b) x 273 (d) x 105 (h) mm

Gewicht

2 kg

Stroomverbruik

ca. 60 W

Voeding

DC 24 V, 2,5 A (AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz)
Gebruik uitsluitend de AC-adaptor
die bij het apparaat wordt geleverd.

MAX EUROPE B.V.

Antennestraat 45,
1322 AH,
Almere,
Nederland

Canon

MAX