



מדפסת רבגונית מהירה ובעלת נפח גדול עם אבטחה איתנה



אבטחה חזקה



תגבור
הפרודוקטיביות



קישוריות



הדפסה רבגונית

i-SENSYS LBP361dw

המדפסת מדגם Canon i-SENSYS LBP361dw היא מדפסת חד-תפקודית בשחור-לבן בגודל A4, אידאלית למקום הפרודוקטיביות בקבוצות עבודה עסוקות

אבטחה חזקה

ודא שהמסמכים והמכשירים שלך מוגנים מפני איומי וירוסים או פריצה מפני איומי וירוסים או פריצה בעזרת אבטחה מקיפה. התכונות כוללות הדפסה מוצפנת ומאובטחת, אימות קובצי מערכת בשלב האתחול והגנה על הרשת

קישוריות

התחבר עם Wi-Fi כרגיל ובצע בקלות שיוך ל-Wi-Fi Direct. ניתן גם לבצע הדפסת ענן ללא מנהלי התקנים הודות לתמיכה המקורית, 'הדפסה אוניברסלית של Microsoft'

תגבור הפרודוקטיביות

הזן בצורה חלקה סוגי מדיה שונים והפק נפחים גדולים של מסמכים עם מגירות נייר אופציונליות נוספות, בעלות קיבולת מרבית של 4,300 גיליונות. חסוך זמן עם מהירויות הדפסה חד-צדדית של 61 עמודים לדקה ומהירויות הדפסה דו-צדדית של 50 תמונות לדקה ומקד מחדש את האנרגיות שלך במקום אחר

הדפסה רבגונית

עם עד שישה מגשי נייר אופציונליים שונים ותצורות של מעמד, ניתן להניח את המדפסת מדגם LBP361dw על שולחן עבודה סטנדרטי, או להשתמש בה כעמדת עבודה גדולה שניצבת בפני עצמה. עם מגוון של גודלי מדיה נתמכים, ניתן להתאים אותה אישית לכל קבוצת עבודה

Canon

מנגנון מדפסת מהירות הדפסה

זמן צדדית: עד 61 עמודים לדקה (A4)
עד 100 עותקים לדקה (A5-Landscape)

דו-צדדית: עד 50.9 תמונות לדקה (A4)

הדפסת קרן לייזר בשחור-לבן

עד 1200 x 1200 dpi

ההודעה על הדפסה מוכנה מוצגת:

בערך: 2 שניות או פחות מרגע ההפעלה

שחור לבן: כ-4.9 שניות

3,000-16,000 עותקים בחודש

275,000 עמודים בחודש לכל היותר¹

5 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין

הדפסה מאובטחת

הדפס מהתקן אחסון USB (XPS/PDF/TIFF/JPEG)

הדפסת ברקוד²

iOS: AirPrint, אפליקציה Canon PRINT Business

Android: Canon Print Service Plug-in, Mopria certified

הדפסה אפליקציה Canon PRINT Business

הדפסה אוניברסלית של Microsoft

טיפול במדיה הזנת נייר (סטנדרטי)

מגירה ל-550 גיליונות

מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות

מגירה ל-550 גיליונות א4 (מזין נייר J1-PF)

מגירה ל-2,000 גיליונות (יחידת שידת נייר PD-H1)

מגירות מעטפה ל-75 גיליונות (הזנת מעטפות EF-B1)

4,300 גיליונות

500 גיליונות

מגש רב-תכליתי: נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר עבה, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מבריק, נייר מחורר מראש, נייר מכתבים, גלויות, מעטפות

מגירה: נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר עבה, נייר דק, מדבקות, נייר צבעוני, נייר מבריק, נייר מחורר מראש, נייר מכתבים

מגירה (סטנדרטית):

A4, A5, A6, B6, B5, Legal, Letter, Executive, ILGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement

גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 99 מ"מ מקסי

216.0 x 355.6 מ"מ

מגש רב-תכליתי:

A4, A5, A6, B6, B5, Legal, Letter, Executive, ILGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement

גדלים מותאמים אישית: מיני 127 x 76.2 מ"מ מקסי

216.0 x 355.6 מ"מ

מגירה (אופציונלית):

A4, A5, A6, B6, B5, Legal, Letter, Executive, ILGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement

גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 99 מ"מ מקסי

216.0 x 355.6 מ"מ

הזנת מעטפות (אופציונלית):

(DL, C5, Monarch, No10, COM10)

מגירה (סטנדרטי ואופציונלי): עד 60 עד 135 גר"מ ר הזנת מעטפות

(אופציונלי): עד 80 עד 100 גר"מ ר

מגש רב-תכליתי: 60 עד 199 גר"מ ר

אוטומטי

מגירה:

A4, A5, A6, B6, B5, Legal, Letter, Executive, B-OFFICIO, OFFICIO, ILGL, GLTR, M-OFFICIO

16K, F4A, Foolscap, GLGL, 16K, F4A, Foolscap, GLGL, ILGL, GLTR, M-OFFICIO

גדלים מותאמים אישית - מיני 210 x 148 מ"מ

מקסי 216 x 355.6 מ"מ

עד 60 גר ל"מ

משקלי מדיה

הדפסה דו-צדדית

תכונות כלליות

דרישות מתח

צריכת חשמל

220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

מקסימום: בערך 1500W או פחות

פעיל: בערך 771.49W או פחות

מצב המתנה: בערך 13.69W או פחות

מצב שינה: כ-1.0W או פחות

צריכת חשמל אופיינית (TEC):

0.61 קוט"ש/שבוע³

למידע מפורט הקשור לתקנה Lot26, עבור אל:

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

רמת רעש

עוצמת קולי³

מצב פעיל: חד-צדדי 70 dB או פחות

דו-צדדי 71 dB או פחות

מצב המתנה: חרישי¹⁰

לחץ קולי³

מצב פעיל: 5 dB או פחות

מצב המתנה: חרישי¹⁰

430 מ"מ x 465 מ"מ x 370 מ"מ

בערך: 22 ק"ג

טמפרטורה: 30-10°C

לחות: עד 20% לחות יחסית (ללא עיבוי)

צג LCD בן 5 שורות, 5 נריות LED (Message, Ready, Online), Energy Saver Job

לוחצנים, לוח מקשים ומרי עם 10 מקשים

מידות (רוחב x עומק x גובה)

משקל

סביבת הפעלה

לוח בקרה

בקר

מהירות מעבד

זיכרון

אחסון

שפות מדפסת

גופנים

ממשק וקישוריות

פרוטוקול רשת

1.6GHz x 2

2GB

32GB eMMC (שטח זמין 15GB)

UFR III (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe®

PostScript3

93 גופני PCL (93 גופני Roman, 10 גופני Bitmap, 2 גופני OCR)

Andalé Mono WT J/K/S/T (יפנית, קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית)^{9*}

גופני Barcode¹²

136 גופני PostScript

10BASE-T, USB 2.0 Hi-Speed

Wireless 802.11b/g/n, 100BASE-TX/1000Base-T

חיבור אלחוטי ישיר

הדפסה:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

ניהול:

SNMPv3, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

אבטחה: IPsec, TLS1.3, IEEE802.1X, IP/Mac

כתובות, SSL (HTTPS, IPPS, SNMPv3), תמיכה ברשתות כפולות

אלחוטית):

מצב תשתית:

WEP (64/128 סיביות), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-

(AES), WPA3-SAE, WPA3-EAP, WPA2-EAP (AES)

מצב נקודת גישה:

WPA2-PSK (AES)

מצב Wi-Fi Direct

WPA2-PSK (AES)

Remote User Interface (RUI)

Department ID Management

Toner Status Tool

iW Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים

eMaintenance: מוטבע מאפשר שירותי eMaintenance

Meter Capture: ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים

ואבחון מרחוק

מערכת לאספקת תוכן: פלטפורמת השרת מאפשרת עדכון קושחה אוטומטי של המכשיר

תאימות למערכות הפעלה

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X

אוילך 10.12 גירסה

Linux⁶

חומרים מתכלים

מחנסיות All-in-One

אביזרים/אפשרויות

פריטים

4 יחידות Paper Feeder PF-J1 (מגירה ל-550 גיליונות)

Paper Deck Unit PD-H1 (חבילת מגירות ל-2,000 גיליונות)

Envelope Feeder EF-B1 (מגירה להזנת מעטפות)

Barcode Printing Kit-D1 (ערכה המספקת יכולת להדפסת ברקוד)

PCL Font Set-A1 (מספקת יכולת הדפסת Unicode ב-SAP ותומכת בגופן Andale)

User Maintenance Kit-D1 (ערכת תחזוקה שוטפת הכוללת יחידת קיבוע/גלגלת/גליל הרמה)

הערות:

^[1] מחזור הפעילות מוגדר כמספר הטרבי של דפים מודפסים לחודש בעל שיא יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חיי המוצר

^[2] נדרש אביזר Barcode Printing Kit-D1

^[3] פלטינת הרעש הממוצעת תואמת לתקן ISO 9296

^[4] לא מסופק מנחל התקן PCL5e של Canon. עם זאת, המפגש תומך בפקודות PCL5e.

^[5] אביזר - PCL FONT SET-A1 - נדרש

^[6] הפנה באינטרנט בלבד. מנחל ההתקן יהיה זמין ב-2022, 2H

^[7] מבוסס על ISO/IEC 19752

^[8] המדפסת משוקעת עם מחנסיות של 11,500 עמודים לשימוש ראשוני

^[9] בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0.

^[10] "חרישי" פירושו שרמת הרעש הנשמעת על-ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המומלץ עבור רעש רקע בהתבסס על תקן ISO 7779



מדפסת רבגונית מהירה ובעלת נפח גדול עם אבטחה איתנה

המדפסת מדגם Canon i-SENSYS LBP361dw היא מדפסת חד-תפקודית בשחור-לבן בגודל A4, אידיאלית למקסום הפרודוקטיביות בארגונים קטנים עד בינוניים.

פרטי המוצר:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

אביזרים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
PAPER FEEDER PF-J1	5694C001AA	4549292201093
PAPER DECK UNIT PD-H1	5694C002AA	4549292201109
ENVELOPE FEEDER ED-B1	5694C003AA	4549292201116
USER MAINTENANCE KIT-D1	5694C006AA	4549292201147

חומרים מתכלים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Cartridge 073 Black	5724C001AA	4549292202052

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V., 2022

