

EN RASK OG ALLSIDIG SKRIVER FOR STORE VOLUMER, MED STABIL SIKKERHET



i-SENSYS LBP361dw

Canon i-SENSYS LBP361dw er en enkeltfunksjons sort-hvitt A4-skriver som er ideell for å maksimere produktiviteten i travle arbeidsgrupper



ØK
PRODUKTIVITETEN



STABIL
SIKKERHET



ALLSIDIG
UTSKRIFT



TILKOBLING

Øk produktiviteten

Du kan legge inn medietyper sømløst og produsere store mengder dokumenter med ekstra papirkassetter som har en maksimal kapasitet på 4300 ark. Spar tid med en enkeltsidig utskriftshastighet på 61 sider/min og en tosidig utskriftshastighet på 50 bilder/min, og bruk energien andre steder

Allsidig utskrift

LBP361dw kan brukes som en standard skrivebordsskriver med opptil seks ulike valgfrie konfigurasjoner for papirbrett og konsoll, eller den kan brukes som en stor, frittstående arbeidsstasjon. Da den støtter en rekke ulike medier, kan den skreddersys for alle arbeidsgrupper

Stabil sikkerhet

Sørg for at dokumentene og enhetene er beskyttet mot hacking eller virustrusler med 360-graders sikkerhet. Enheten har funksjoner som kryptert sikker utskrift, bekreft systemet ved oppstart og nettverksbeskyttelse

Tilkoblingsmuligheter

Koble til med Wi-Fi som standard, og parkoble enkelt med Wi-Fi Direct. Utskrift fra nettskyen uten driver er også mulig med innebygd støtte for Universal Print fra Microsoft

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SKRIVERMOTOR	
Utskriftshastighet	Enkeltidig: Opptil 61 sider/min (A4) Opptil 100 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: opptil 50,9 bilder/min (A4)
Utskriftsmetode	Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle
Utskriftskvalitet	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Utskrift klar-melding vises: Ca. 2 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid første utskrift	Sort-hvitt: ca. 4,9 sekunder
Anbefalt utskriftsvolum per måned	3000-16 000 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 275 000 sider/måned ¹
Utskriftsmargen	5 mm topp, bunn, venstre og høyre
Avanserte utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Strekkodeutskrift ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app Microsoft Universal Print
MEDIAHÅNTERING	
Papirmating (standard)	550-arks kassett 1 x 100-arks multiarkmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett x 4 (papirmatingsenhet PF-J1) 2000-arks kassett (papirmagasinenhet PD-H1) 75-arks konvoluttkassetter (konvoluttmater EF-B1) 4300 ark
Maksimal papirmatningskapasitet	500 ark
Papirutmating	Multiarkmater: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestrøket papir, hullet, brevhode, postkort, konvolutter
Medietyper	Kassett: vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etikett, fargepapir, bestrøket papir, hullet, brevhode
Medieformater	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, egendefinerte størrelser: min. 99 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, Index. Konvolutt (COM10, No10, Monarch, C5, DL), egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Kassett (tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, egendefinerte størrelser: min. 99 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm Konvoluttmater (tilleggsutstyr): Konvolutt (COM10, No10, Monarch, C5, DL)
Medievekt	Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60-135 g/m ² , konvoluttmater (tilleggsutstyr): 80-100 g/m ² Multiarkmater: 60-199 g/m ²
Tosidig utskrift	Automatisk Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Egendefinert størrelse – min. 148 x 210 mm Maks. 216 x 355,6 mm 60-120 g/m ²
GENERELLE FUNKSJONER	
Strømkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømförbruk	Maksimalt: ca. 1500 W eller mindre Ved bruk: ca. 771,49 W eller mindre Hvilemodus: ca. 13,69 W eller mindre Dvalemodus ca. 1,0 W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption): 0,61 kWh/uke ³ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP361dw

Lydnivå	Lydstyrke ³ Ved bruk: Enkeltidig 70 dB eller mindre Tosidig 71 dB eller mindre Hvilemodus: lydløs ¹⁰ Lydtrykk ³ Ved bruk: 55 dB eller mindre Hvilemodus: lydløs ¹⁰ 430 mm x 465 mm x 370 mm Ca. 22 kg Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Mål (B x D x H)	
Vekt	
Driftsmiljø	LCD med 5 linjer, 5 LED-lamper (tilkoblet Internett, klar, melding, jobb og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster
Kontrollpanel	
KONTROLLER	
Prosesorhastighet	1,6 GHz x 2
Minne	2 GB
Oppbevaring	32 GB eMMC (15 GB ledig plass)
Skriverspråk	UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fonter	93 PCL-skrifter (93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter) Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk) ⁵ Strekkode-skrifter ⁶ 136 PostScript-fonter
Grensesnitt og tilkobling	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, trådløs 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), støtte for to nettverk Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WEP (64-/128-biters), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct-modus: WPA2-PSK (AES)
Programvare og skriveradministrasjon	Eksternt brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og eksternt diagnose. Innholdsleveringssystem: Serverplattformen aktiverer automatisk fastvareoppdatering på enheten.
Støttede operativsystemer	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Mac OS X versjon 10.12 og nyere Linux ⁶
FORBRUKSARTIKLER	
Alt-i-ett-kassetter	Standard: Kassett 073 (27 000 sider) ⁸
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	Papirmatningsenhet PF-J1 (550-arks kassett) x 4 Papirmagasinenhet PD-H1 (2000-arks kassett) Konvoluttmater EF-B1 (konvoluttmatningskassett) Sett for strekkodeutskrift-D1 (aktiverer egenskaper for strekkodeutskrift) PCL-skriftsett A1 (aktiverer egenskaper for Unicode-utskrift på SAP og støtter Andale-skriften) Vedlikeholdssett D1 (standard vedlikeholdssett som inkluderer festeenhet/overføringsvalse/hentevalse)
Merknader:	

¹ Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid

² Tilbehør – sett for strekkodeutskrift D1 – kreves

³ Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296

⁴ En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.

⁵ Tilbehør – PCL-skriftsett A1E – kreves

⁶ Kun Internett-distribusjon. Driveren blir tilgjengelig i andre halvdel av 2022

⁷ Basert på ISO/IEC 19752

⁸ Skriveren leveres med en startkassett med toner til 11 500 sider

⁹ I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

¹⁰ Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO 7779

EN RASK OG ALLSIDIG SKRIVER FOR STORE VOLUMER, MED STABIL SIKKERHET

Canon i-SENSYS LBP361dw er en enkeltfunksjons sort-hvitt A4-skriver som er ideell for å maksimere produktiviteten i små og mellomstore organisasjoner.



PRODUKTDETALJER::

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

TILBEHØR:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
PAPIRMATER PF-J1	5694C001AA	4549292201093
PAPIRMAGASINENHET PD-H1	5694C002AA	4549292201109
KONVOLUTTMATER ED-B1	5694C003AA	4549292201116
VEDLIKEHOLDSETT D1	5694C006AA	4549292201147

FORBRUKSARTIKLER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Kasset 073 sort	5724C001AA	4549292202052

Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Canon

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2022

