

# HITER IN VSESTRANSKI TISKALNIK ZA VELIKE NAKLADE Z ZANESLJIVO ZAŠČITO



## i-SENSYS LBP361dw

**Canon i-SENSYS LBP361dw je enofunkcijski črno-beli tiskalnik za velikost listov A4, popoln za povečanje produktivnosti zaposlenih delovnih skupin**



**IZBOLJEVANJE  
PRODUKTIVNOSTI**



**ROBUSTNA  
ZAŠČITA**



**VSESTRANSKO  
TISKANJE**



**POVEZLJIVOST**

### Izboljševanje produktivnosti

Preprosto vnašajte različne vrste medijev in izdelujte velike količine dokumentov z izbirnimi dodatnimi kasetami za papir z največjo kapaciteto 4.300 listov. Prihranite čas z enostranskim tiskanjem s hitrostjo 61 strani na minuto in obojestranskim tiskanjem s hitrostjo 50 slik na minuto ter se posvetite drugim opravilom.

### Zanesljiva zaščita

Zagotovite svojim dokumentom in napravam zaščito pred grožnjami virusov ali vdorov s celovito varnostjo. Funkcije vključujejo šifrirano varno tiskanje, preverjanje sistema ob zagonu in omrežno zaščito.

### Vsestransko tiskanje

S šestimi različnimi konfiguracijami dodatnega pladnja za papir in podstavka lahko tiskalnik LBP361dw deluje kot standardna namizna plošča ali postane velika prostostoječa delovna postaja. Z različnimi podprtimi velikostmi medijev je mogoče napravo prilagoditi vsem delovnim skupinam.

### Povezljivost

Vzpostavite povezavo s standardno nameščeno podporo za Wi-Fi in napravo preprosto združite prek povezave Wi-Fi direct. Tiskanje v oblaku brez gonilnikov je mogoče tudi z izvorno podporo za Universal Print podjetja Microsoft.

**Canon**

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# i-SENSYS LBP361dw

## TISKALNI MEHANIZEM

### Hitrost tiskanja

Enostransko: do 61 strani na minuto (A4)  
do 100 strani na minuto (A5 – ležeče)  
Obojestransko: do 50,9 slike na minuto (A4)  
Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom  
Do 1200 x 1200 dpi  
Prikazano je sporočilo Pripravljen za tiskanje  
Pribl. 2 sekundi ali manj po vklopu  
Črno-belo: približno 4,9 sekunde  
Od 3.000 do 16.000 strani na mesec  
  
Navj. 275.000 strani na mesec<sup>1</sup>  
5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno  
Varno tiskanje  
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Tiskanje črtnih kod<sup>2</sup>  
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business  
Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business  
Microsoft Universal Print

## DELO Z MEDIJI

### Vhod papirja (standardno)

Kaseta za 550 listov  
Večnamenski pladenj za 100 listov  
4 kasete za 550 listov (podajalnik papirja PF-J1)  
Kaseta za 2.000 listov (predal za papir PD-H1)  
Kaseta z ovojnici za 75 listov (podajalnik ovojnici EF-B1)  
4.300 listov  
500 listov  
Večnamenski pladenj: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, naluknjeni papir, pisemski papir, razglednice, ovojnici  
Kaseta: navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepk, barvni papir, premazani papir, naluknjeni papir, pisemski papir

Kaseta (standardno):  
A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, velikosti po meri: najm. 99 x 148 mm; najv. 216,0 x 355,6 mm.

Večnamenski pladenj:  
A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, indeks. Ovojnica (COM10, No10, Monarch, C5, DL), velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm

Kaseta (izbirno):  
A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, velikosti po meri: najm. 99 x 148 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm

Podajalnik ovojnici (izbirno):  
Ovojnica (COM10, No10, Monarch, C5, DL)

Kaseta (standardno in izbirno): od 60 do 135 g/m<sup>2</sup>  
Podajalnik ovojnici (izbirno): od 80 do 100 g/m<sup>2</sup>

Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m<sup>2</sup>

Samodejno

Kaseta:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4/A, 16K  
Velikost po meri – najm. 148 x 210 mm  
najv. 216 x 355,6 mm.  
Od 60 do 120 g/m<sup>2</sup>

## OSNOVNE FUNKCIJE

### Zahteve napajanja

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Največ: pribl. 1.500 W ali manj  
Med delovanjem: približno 771,49 W ali manj  
Stanje pripravljenosti: približno 13,69 W ali manj  
Mirovanje: približno 1,0 W ali manj  
Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): 0,61 kWh/eden<sup>3</sup>  
Za več informacij o uredbi Lot26 obišcite:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Obojestransko tiskanje

Samodejno

Kaseta:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4/A, 16K

Velikost po meri – najm. 148 x 210 mm

najv. 216 x 355,6 mm.

Od 60 do 120 g/m<sup>2</sup>

## SPECIFIKACIJE

### Poraba energije

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Največ: pribl. 1.500 W ali manj  
Med delovanjem: približno 771,49 W ali manj

Stanje pripravljenosti: približno 13,69 W ali manj

Mirovanje: približno 1,0 W ali manj

Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): 0,61 kWh/eden<sup>3</sup>

Za več informacij o uredbi Lot26 obišcite:

[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

# Canon

## Raven hrupa

### Zvočna moč<sup>5</sup>

Med delovanjem: enostransko 70 dB ali manj  
obojestransko: 71 dB ali manj

V stanju pripravljenosti: neslišno<sup>6</sup>

Hrupnost<sup>7</sup>

Med delovanjem: 55 dB ali manj

V stanju pripravljenosti: neslišno<sup>8</sup>

430 mm x 465 mm x 370 mm

Pribl. 22 kg

Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F)

Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti

(brez kondenzacije)

5-vrstični zaslon LCD, 5 indikatorjev LED (povezano, pripravljeno, sporočilo, opravilo in varčevanje z energijo), gumbi, številka tipkovnica z 10 tipkami

## Mere (Š x G x V)

### Teža

### Delovno okolje

## Nadzorna plošča

## UPRAVLJALNIK

### Hitrost procesorja

### Pomnilnik

### Prostor za shranjevanje

### Jeziki tiskalnika

### Pisave

## Vmesnik in povezljivost

### Omrežni protokol

## Programska oprema in upravljanje tiskalnika

## Združljivost z operacijskimi sistemmi

## POTROŠNI MATERIAL

### Kartuše 'vse v enem'

## DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI

### Elementi

## Opombe:

<sup>1</sup> Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenskih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

<sup>2</sup> Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – D1.

<sup>3</sup> Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

<sup>4</sup> Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.

<sup>5</sup> Zahtevana je dodatna oprema – KOMPLET PISAV PCL-A1E.

<sup>6</sup> Samo spletna distribucija. Gonilnik bo na voljo v drugi polovici leta 2022.

<sup>7</sup> Glede na ISO/IEC 19752.

<sup>8</sup> Tiskalniku je priložena začetna kartuša za 11.500 strani.

<sup>9</sup> V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

<sup>10</sup> Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.

# HITER IN VSESTRANSKI TISKALNIK ZA VELIKE NAKLADE Z ZANESLJIVO ZAŠČITO

Canon i-SENSYS LBP361dw je enofunkcijski črno-beli tiskalnik za velikost listov A4, popoln za povečanje produktivnosti zaposlenih delovnih skupin.



## PODROBNOŠTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

## DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
PODAJALNIK PAPIRJA PF - J1	5694C001AA	4549292201093
PREDAL ZA PAPIR PD-H1	5694C002AA	4549292201109
PODAJALNIK OVOJNIC ED-B1	5694C003AA	4549292201116
VZDRŽEVALNI KOMPLET ZA UPORABNIKA - D1	5694C006AA	4549292201147

## POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Črna kartuša 073H	5724C001AA	4549292202052

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Canon**

Slovenian edition  
© Canon Europa N.V., 2022

**Canon**

---