

MULTIFUNKSJONELL OG KOMPAKT SORT-HVITT- SERIE SOM ER UTVIKLET FOR Å ØKE PRODUKTIVITETEN PÅ SMÅ KONTORER OG HJEMMEKONTORER



i-SENSYS MF260 II-serien

Sett opp hastigheten til din lille eller mellomstore bedrift med disse kompakte og sort-hvitt-multifunksjonslaserskriverne

Produktivitet

Optimalisert for å levere svært nøyaktige utskrifter raskt. Til tross for den kompakte, men likevel det robuste og stilige designet, kan de skrive ut opptil 28 sider/min. Skannehastighetene er også imponerende, med enkeltsidig fargeutskrift på 20 sider/min

Effektivitet

Noen ganger kan det være grisete og tidkrevende å sette inn blekkassetter. Det er ikke tilfelle med MF260 II-serien, siden de har Canons originale kassett og Auto Seal Removal-teknologi. Dette gjør at forseglingen brytes automatisk når du setter inn en ny kassett, noe som reduserer avfall og sparer tid

Sikkerhet

Oppstartsprosedyre kontrollerer at enheten er beskyttet mot tukling og uautorisert tilgang. Nettverket er beskyttet med den nyeste krypteringsprogramvaren. Og en ny veiledning for sikkerhetsinnstillinger gjør at du raskt kan finne den beste innstillingen for deg



PRODUKTIVITET



TILKOBLINGSMULIGHETER



EFFEKTIVITET



BÆREKRAFT



SIKKERHET

Tilkoblingsmuligheter

Fungerer trådløst med nettbrett og smarttelefoner. Disse skriverne har nå også innebygd støtte for Microsoft Universal Print for enkel, nettskybasert utskriftsadministrasjon

Bærekraft

Canons resirkuleringsprogram for kassetter er en gratis, enkel og bærekraftig måte å resirkulere de tomme Canon-kassettenes dine på

Canon

FUNKSJONALITETSDIAGRAM FOR PRODUKTSERIEN



MF264dw II



MF267dw II

faks		●
A4-utskriftshastighet	28 sider/min	28 sider/min
Skjerm	5-linjers sort-hvitt berøringsskjerm	6-linjers sort-hvitt berøringsskjerm
Skannehastighet	20 bilder/min	20 sider/min
Automatisk tosidig utskrift	●	●
Nettskytilkobling	Universal Print fra Microsoft	Universal Print fra Microsoft
Trådløs tilkobling	Ja	Ja

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Maskintype	Sort-hvitt laser
Tilgjengelige funksjoner	MF267dw II: utskrift, kopiering, skanning og faks MF264dw II: utskrift, kopiering og skanning
SKRIVER	
Utskriftshastighet	Enkeltstidig: opptil 28 sider/min (A4) Tosidig: opptil 17,8 bilder/min (A4)
Utskriftsmetode	Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 15 sekunder eller mindre fra strømmen slås på
Tid til første utskrift	Ca.: 5,2 sekunder eller mindre
Skriverspråk	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Fonter	45 PCL-skrifter
Utskriftsmargener	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)
Tonersparemodus	Ja
Avanserte utskriftsfunksjoner	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app Støtte for Microsoft Universal Print
KOPIMASKIN	
Kopieringshastighet	Enkeltstidig (A4): opptil 28 sider/min Tosidig (A4): opptil 17,8 sider/min
Tid til første kopi	Ca. 8,2 sekunder eller mindre
Kopioppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Kopieringsinnstillinger	Text/Photo, Text/Photo (høy hastighet), Photo, Text
Tosidig kopiering	Ensidig til tosidig (automatisk)
Flere kopier	Opptil 999 kopier
Forstørring/forminsking	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funksjoner	Sortering, 2 på 1, 4 på 1, ID-kortkopiering
SKANNER	
Type	Farge
Skanneoppløsning	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi
Skannehastighet	Enkeltstidig sort-hvitt: 20 sider/min (300 x 600 dpi) Enkeltstidig farger: 15 sider/min (300 x 600 dpi)
Farger/nyanser	24 biter / 24 biter (inn/ut)
Gråtoner	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. skannebredde	215,9 mm
Skann til e-post	MF267dw II: TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF
Skann til PC	TIFF / JPEG / PDF / kompakt PDF / søkbar PDF ²
Skann til nettsky¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	
FAKS	
Modemhastighet	33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side ⁵)
Mottaksmodus	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell, DRPD: Velg faks
Faksoppløsning	Normal: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi
Faksminne	Opptil 256 sider ⁵
Hurtignumre	Opptil 104 numre
Grupperesending/mottakere	Maks. 104 numre / maks. 50 mottakere i én gruppe
Serieresending	Maks. 114 mottakere
Sikkerhetskopi av minne	Kontinuerlig backup av faksminne (Backup med flashminne)
Tosidig faksing	Ja (sending og mottak)
Andre funksjoner	Videresending av faks, fjernmottak, PC-faks (bare sending), DRPD, ECM, automatisk repetisjon, faksaktivitetsrapporter, resultatrapporter for faksaktivitet, administrasjonsrapporter for faksaktivitet
MEDIEHÅNDTERING	
Skannertype	Planskanner og automatisk dokumentmater
Papirmating (standard)	250-arks kassett 1-arks multiarkmater 35-arks automatisk dokumentmater
Papirutmating	50 ark
Medietyper	Vanlig papir, gjenvunnet papir, tykt papir, bankpostpapir, etiketter, konvolutter
Medieformater	Kassett: A4, A5, A5 (liggende), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, konvolutt (COM10, DL, C5), egendefinerte størrelser: min. 76,0 x 127 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, indekshort, konvolutt (COM10, Monarch, DL, C5), egendefinerte størrelser: min. 76 mm x 127 mm, maks 216 x 356 mm Automatisk dokumentmater: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, egendefinerte størrelser (B x L): min. 105 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm

i-SENSYS MF260 II-serien

Medievekt	Kassett: 60-163 g/m ² Multiarkmater: 60-163 g/m ² Automatisk dokumentmater: 50-105 g/m ²
Tosidig utskrift	Automatisk A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolsap 60-105 g/m ²
GRENSESNITT OG PROGRAMVARE	
Grensesnitttype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Støttet operativsystem	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 Mac OS X versjon 10.12 og nyere Linux ⁴
Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Skanning: Push Scan: Fil: SMB 3.0 (TCP/IP) E-post/I-Fax: SMTP (send) Pull Scan: TCP/IP, USB
	Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Sikkerhet: TLS1.3, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
	Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
Programvare og skriveradministrasjon	MF-skanneprogram, Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Verktøy for tonerstatus
STANDARD FUNKSJONER	
Anbefalt utskriftsvolum per måned	250-2500 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 30 000 sider/måned ⁶
Prosesorhastighet	1200 MHz
Minne	256 MB
Kontrollpanel	MF267dw II: 6-linjers sort-hvitt LCD-berøringsskjerm MF264dw II: 5-linjers sort-hvitt LCD-skjerm
Mål med papirskuffer (B x D x H)	390 x 405 x 375 mm
Installasjonsplass (B x D x H)	435 x 620 x 645 mm
Vekt	Ca. 12,9 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10-30 °C (50-86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1240 W Aktiv utskrift: ca. 500 W Hvilemodus: ca. 4,7 W Dvalemodus: ca. 0,7 W TEC (Typical Electricity Consumption): MF264dw II = 0,24 kWh/uke MF267dw II = 0,25 kWh/uke Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydnivåer	Lydtrykk ⁷ : Aktiv: 51 dB ved sort/hvitt utskrift Hvilemodus: lydløs Lydstyrke ⁸ : Aktiv: 69,1 dB eller mindre ved utskrift i sort-hvitt Ventemodus: I/T
FORBRUKSARTIKLER	
Kassetter	Tonerkassett 051 (1700 sider ⁹) Tonerkassett 051H (4100 sider ⁹) Trommelkassett 051 (23 000 sider ⁹)
TILBEHØR/TILLEGGSTYR	
Utstyr	MF267dw II: TEL 6 KIT (telefonsett)

Merknader:

- ^[1] En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- ^[2] Skann ved hjelp av MF Scan Utility
- ^[3] Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen
- ^[4] Linux-støtte for utskrift og skanning
- ^[5] Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- ^[6] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- ^[7] Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779
- ^[8] Basert på ISO/IEC 19752
- ^[9] Skriveren leveres med tonerkassett 051 (1700 sider), trommelkassett 051 (23 000 sider)

MULTIFUNKSJONELL OG KOMPAKT SORT-HVITT-SERIE SOM ER UTVIKLET FOR Å ØKE PRODUKTIVITETEN PÅ SMÅ KONTORER OG HJEMMEKONTORER

i-SENSYS MF260 II-serien

Sett opp hastigheten til din lille eller mellomstore bedrift med disse kompakte og sort-hvitt-multifunksjonslaserkriverne



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A065AA	4960999537214
Telefonsett (Telephone 6 Kit UK (CW))	0752A063AA	4960999453897
Telefonsett (Telephone 6 Kit SA (CW))	0752A064AA	4960999453927

FORBRUKSARTIKLER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Tonerkassett 051	2168C002AA	4549292105094
Tonerkassett 051H	2169C002AA	4549292088885
Trommelkassett 051	2170C001AA	4549292088861

Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no



Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2022